



国际电信联盟

国际电联无线电通信局（**BR**）

（符合《无线电规则》可选第**25.1**款的）不同国家业余电台之间的
无线电通信状况

和

各主管部门为其业余和试验电台分配的呼号的构成

（截至2014年7月1日）

无线电通信局的说明

在2014年3月11日第CR/362h号通函中，无线电通信局请各主管部门向国际电联通报其目前有关《无线电规则》第25.1款的状况。该款涉及其业余业务和卫星业余业务电台与不同国家这类电台之间的无线电通信。通函还指出，若未从主管部门收到任何信息，则需假设相关主管部门对这类无线电通信没有异议。

该通函还请各主管部门向无线电通信局通报其为业余和试验电台分配的呼号的构成。

2014年7月1日第1055期《操作公报》的此份附件将取消之前2010年11月15日第968期《操作公报》的附件并取而代之。该附件考虑到从各主管部门获悉的信息，但以《无线电规则》第25.1款作为限制条款。由于附件涉及到未从主管部门收到任何新信息的业余和试验电台分配到的呼号构成，因此采用了无线电通信局相关注册系统中的现有信息。

该附件将随着国际电联《操作公报》公布的编号系列修正不断予以更新。此外，本附件所含信息亦公布在国际电联的主页<http://www.itu.int/pub/T-SP/e>上，用户可通过远程接入查询。

请各主管部门核对本附件所公布信息的准确性并将任何出入告知国际电联。所提供的信息如有修改应尽快通知无线电通信局。

国际电信联盟
无线电通信局主任
Place des Nations
1211 GENEVA 20
Switzerland
电话： + 41 22 7305800
传真： + 41 22 7305785
电子邮件： brmail@itu.int

本附件信息的呈现方式或数据的排列不意味着国际电联对影响各国和领土状况及边界事宜的认同或接受。

业余电台之间的无线电通信（《无线电规则》第25.1款）

国家主管部门或地理区域	不同国家电台之间		备注和限制	呼号构成
	准许	禁止		页码
1	2	3	4	5
阿黛利地.....	x		1)	21
阿富汗.....	x		1)	
阿拉斯加（州）.....	x			43
阿尔巴尼亚（共和国）.....	x		1)	
阿尔及利亚（人民共和国）.....	x			11
美属萨摩亚.....	x			43
安道尔（公国）.....	x		1)	
安哥拉（共和国）.....	x		1)	
安圭拉.....	x			42
安提瓜和巴布达.....	x		1)	
阿根廷共和国.....	x		1)	11
亚美尼亚（共和国）.....	x			
阿鲁巴.....	x		1)	11
阿森松岛.....	x			42
澳大利亚.....	x			11-12
奥地利.....	x		1)	12
阿塞拜疆（共和国）.....	x		1)	
亚速尔.....	x			35-36
巴哈马（国）.....	x		1)	12
巴林（王国）.....	x		1)	12
孟加拉（人民共和国）.....	x		1)	
巴巴多斯.....	x			13
白俄罗斯（共和国）.....	x			13
比利时.....	x			13
伯利兹.....	x		1)	14
贝宁（共和国）.....	x			14
百慕大.....	x			42
不丹（王国）.....	x			14
（多民族）玻利维亚国.....	x		1)	14

1	2	3	4	5
博内尔、圣尤斯特歇斯和萨巴			1)	14
波黑.....	x		1)	
博茨瓦纳（共和国）.....	x		1)	14
布韦岛.....	x		1)	33
巴西（联邦共和国）.....	x		1)	15-16
英属维京群岛.....	x			42
文莱达鲁萨兰国.....	x		1)	16
保加利亚（共和国）.....	x		1)	16
布基纳法索.....	x		1)	16
布隆迪（共和国）.....	x		1)	16
佛得角（共和国）.....	x		1)	16
柬埔寨（王国）.....	x		1)	
喀麦隆（共和国）.....	x		1)	16
加拿大.....	x			16-17
加那利群岛.....	x		1)	39
开曼群岛.....	x			42
中非共和国.....	x		1)	17
乍得（共和国）.....	x		1)	17
查哥斯（印度洋）.....	x			42
智利.....	x		1)	17
中华人民共和国.....	x		1)	
圣诞岛（印度洋）.....	x			11-12
克利珀顿岛.....	x		1)	21
科科斯群岛.....	x			11-12
哥伦比亚（共和国）.....	x			17
科摩罗（联盟）.....	x		1)	18
刚果（共和国）.....	x		1)	18
库克群岛.....	x			18
哥斯达黎加.....	x		1)	18
科特迪瓦（共和国）.....	x		1)	18
克罗地亚（共和国）.....	x			18
克罗泽群岛.....	x		1)	21
古巴.....	x			18
库拉索.....	x		1)	18
塞浦路斯（共和国）.....	x			18
捷克共和国.....	x		1)	19

1	2	3	4	5
朝鲜民主人民共和国		x		
刚果民主共和国	x		1)	
丹麦	x			19
迭戈加西亚	x			42
吉布提（共和国）	x			19
多米尼克国	x			19
多米尼加共和国	x		1)	19
复活节岛	x		1)	17
厄瓜多尔	x		1)	19-20
阿拉伯埃及共和国	x		1)	20
萨尔瓦多（共和国）	x		1)	20
赤道几内亚（共和国）	x		1)	
厄立特里亚		x		
爱沙尼亚（共和国）	x		1)	20
埃塞俄比亚（联邦民主共和国）	x		1)	21
福克兰群岛（马尔维纳斯）	x			42
法罗群岛	x			19
斐济（共和国）	x		1)	21
芬兰	x			21
法国	x		1)	21
法属波利尼西亚	x		1)	21
加蓬共和国	x		1)	21
冈比亚（共和国）	x		1)	21
格鲁吉亚	x			21
德意志（联邦共和国）	x			22
加纳	x			23
直布罗陀	x			42
希腊	x			23
格林兰	x			19
格林纳达	x		1)	
瓜德罗普岛（法属）	x		1)	21
关岛	x			43
危地马拉（共和国）	x		1)	23
圭亚那（法属）	x		1)	21
几内亚（共和国）	x		1)	23
几内亚比绍（共和国）	x		1)	23

1	2	3	4	5
圭亚那	x		1)	24
海地（共和国）	x		1)	24
夏威夷（州）	x			43
赫德岛和麦克唐纳群岛	x			11-12
洪都拉斯（共和国）	x		1)	24
香港（中国特别行政区）	x		1)	
豪兰岛	x			43
匈牙利	x			24
冰岛	x		1)	24
印度（共和国）	x			24
印度尼西亚（共和国）	x			24
伊朗（伊斯兰共和国）	x		1)	25
伊拉克（共和国）	x		1)	25
爱尔兰	x			25
以色列（国）	x		1)	25
意大利	x		1)	25-26
牙买加	x			26
日本	x			26
贾维斯岛	x			43
约翰斯顿岛	x			43
约旦（哈希姆王国）	x		1)	26
哈萨克斯坦（共和国）	x		1)	
肯尼亚（共和国）	x		1)	26
克尔格伦岛	x		1)	21
基里巴斯（共和国）	x		1)	27
韩国	x		1)	27
科威特（国）	x		1)	27
吉尔吉斯共和国	x			27
老挝人民民主共和国	x		1)	27
拉脱维亚（共和国）	x		1)	27
黎巴嫩	x		以色列除外	27
莱索托（王国）	x		1)	27
利比里亚（共和国）	x		1)	
利比亚	x		1)	28
列支敦士登（公国）	x			28
立陶宛（共和国）	x			28

1	2	3	4	5
卢森堡	x			28
澳门（中国特别行政区）	x		1)	
马达加斯加（共和国）	x		1)	28
马德拉	x			35
马拉维	x		1)	28
马来西亚.....	x		1)	29
马尔代夫（共和国）	x		1)	29
马里（共和国）	x			
马耳他	x			29
马里恩岛.....	x		1)	39
马绍尔群岛（共和国）	x		1)	
马提尼克（法属）	x		1)	21
毛里塔尼亚（伊斯兰共和国）	x		1)	29
毛里求斯（共和国）	x		1)	29
马约特（集体领地）	x		1)	21
墨西哥	x			29-30
密克罗尼西亚（联邦）	x		1)	30
中途岛	x			43
摩尔多瓦（共和国）	x			30
摩纳哥（公国）	x			31
蒙古	x		1)	
黑山.....	x		1)	
蒙特塞拉特	x			42
摩洛哥（王国）	x		1)	31
莫桑比克（共和国）	x		1)	31
缅甸（联盟）	x		1)	31
纳米比亚（共和国）	x		1)	31
瑙鲁（共和国）	x		1)	31
尼泊尔（联邦民主共和国）	x		1)	31
荷兰（王国）	x		1)	31
新喀里多尼亚.....	x		1)	21
新西兰	x			32
尼加拉瓜.....	x		1)	32
尼日尔（共和国）	x		1)	33
尼日利亚（联邦共和国）	x			33
纽埃.....	x			32

1	2	3	4	5
诺福克岛.....	x			11-12
北马里亚纳群岛（国）	x			43
挪威.....	x		1)	33
阿曼（苏丹国）	x		1)	33
巴基斯坦（伊斯兰共和国）	x		1)	33
巴尔米拉岛	x			43
巴拿马（共和国）	x		1)	
巴布亚新几内亚	x			34
巴拉圭（共和国）	x			34
秘鲁.....	x			34
菲律宾（共和国）	x			34
菲尼克斯群岛.....	x		1)	27
皮特克恩岛	x			42
波兰（共和国）	x		1)	34-35
葡萄牙	x			35-36
波多黎各.....	x			43
卡塔尔（国）	x		1)	36
留尼旺（法属）	x		1)	21
罗德里格斯	x		1)	29
罗马尼亚.....	x		1)	36
俄罗斯联邦	x		1)	36-37
卢旺达（共和国）	x		1)	37
圣巴泰勒米岛（法属）	x	1)		21
圣赫勒拿岛	x			42
圣基茨和尼维斯（联邦）	x		1)	
圣卢西亚.....	x		1)	
圣马丁（法属）	x	1)		21
圣保罗和阿姆斯特丹岛	x		1)	21
圣皮埃尔和米克隆群岛（集体领地）	x		1)	21
圣文森特和格林纳迪斯	x		1)	
萨摩亚（独立国）	x		1)	37
圣马力诺（共和国）	x		1)	37
圣多美和普林西比（民主共和国）	x		1)	37
沙特阿拉伯（王国）	x		1)	37
塞内加尔（共和国）	x		1)	38
塞尔维亚（共和国）	x		1)	

1	2	3	4	5
塞舌尔（共和国）	x		1)	38
塞拉利昂.....	x		1)	38
新加坡（共和国）	x		1)	38
圣马丁（荷兰部分）	x		1)	38
斯洛伐克共和国	x			38
斯洛文尼亚（共和国）	x		1)	38
所罗门群岛	x		1)	38
索马里（联邦共和国）	x		1)	
南非（共和国）	x		1)	39
南苏丹（共和国）	x		1)	
西班牙	x		1)	39
斯里兰卡（民主社会主义共和国）	x		1)	39
苏丹（共和国）	x			
苏里南（共和国）	x			39
天鹅群岛.....	x		1)	24
斯威士兰（王国）	x		1)	39
瑞典.....	x			39
瑞士（联邦）	x			40
阿拉伯叙利亚共和国.....	x		以色列除外	40
台湾（中国一省）	x		1)	
塔吉克斯坦（共和国）	x		1)	
坦桑尼亚（联合共和国）	x			40
泰国.....	x			40
前南斯拉夫马其顿共和国.....	x		1)	
东帝汶（民主共和国）	x		1)	
多哥共和国	x		1)	
托克劳	x			32
汤加（王国）	x			40
特立尼达和多巴哥	x		1)	40
特里斯坦-达库尼亚	x			42
突尼斯	x		1)	41
土耳其	x		1)	41
土库曼斯坦	x		1)	
特克斯和凯科斯群岛.....	x			42
图瓦卢	x		1)	41
乌干达（共和国）	x		1)	41

1	2	3	4	5
乌克兰	x		1)	41
阿拉伯联合酋长国	x			41
大不列颠及北爱尔兰联合王国.....	x			41-42
美利坚合众国.....	x			43
美国维京群岛.....	x			43
乌拉圭（东共和国）	x		1)	43
乌兹别克斯坦（共和国）	x			
瓦努阿图（共和国）	x		1)	43
梵蒂冈城国	x		1)	43
委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）	x		1)	43
越南（社会主义共和国）	x		卫星业余业务电台之间除外	43
威克岛	x			43
瓦利斯和富图纳群岛.....	x		1)	21
也门（共和国）	x		1)	
赞比亚（共和国）	x			43
津巴布韦（共和国）	x		1)	43

1) 该主管部门未明确给出情况。按照磋商程序，我们认为该主管部门对该国业余电台和其他国家电台之间的无线电通信没有异议（见2014年3月11日第CR/362号通函）。

各主管部门为其业余和试验电台分配的呼号的构成

阿尔及利亚（人民民主共和国）

业余电台： 7X0、7X2、7X3、7X4和7X5后为2或3个字母

试验电台： 7X6和7X7后为2或3个字母

阿根廷共和国

业余电台： AY、AZ、LU、LW后为1位数字（0-9）和2或3个字母，第一个字母表示电台所在省。

表示省的字母：	A-B和C	– 联邦首都
	D-E	– Buenos Aires省
	F	– Santa Fé省
	GA-GOZ	– Chaco省
	GP-GZZ	– Formosa省
	H	– Córdoba省
	I	– Misiones省
	J	– Entre Ríos省
	K	– Tucumán省
	L	– Corrientes省
	M	– Mendoza省
	N	– Santiago del Estero省
	O	– Salta省
	P	– San Juan省
	Q	– San Luis省
	R	– Catamarca省
	S	– La Rioja省
	T	– Jujuy省
	U	– La Pampa省
	V	– Rio Negro省
	W	– Chubut省
	XA-XOZ	– Santa Cruz省
	XP-XZZ	– Tierra del Fuego, Antarctic省和南大西洋岛 Atlantic省
	Y	– Neuquén省
	Z	– 南极洲

注： 新手必须使用前缀AZ。

阿鲁巴

业余电台： P43或P49后为不超过3个字母的组合

- 注：
- i) 外国业余爱好者在一年时间内将使用其主管部门分配给他们的呼号加一斜线 (/)，之后是P4。
 - ii) 前缀P40或P41后为不超过3个字母的组合，用于为期不超过一个月的特殊活动。

澳大利亚

业余电台： VK, AX*或VI*后为1位数字（表明电台所在国家或领土）和2、3或4个字母
对于后缀为3或4个字母的呼号，首字母表示许可类别。

(见续)

澳大利亚 (续)

“高级”业务电台用后缀为2个字母3个字母的呼号表示，其中首字母为A、B、C、D、E、F、G、I、J、K、S、T、U、W、X、Y或Z。

“标准”业余电台用后缀为3个字母的呼号表示，其中首字母为H、L、M、N、P或V。

“基础”业余电台用后缀为4个字母的呼号表示，其中首字母为F。

* 用于对国家或州/地方具有特殊意义的活动。

试验电台： AX后为1位数字（2-9）和3个字母，首字母表示电台所处国家或领地。

电台	国家或领地									
	澳大利亚 首都直辖区	新南威尔 士	维多利亚	昆士兰	南澳大利 亚	西澳大利 亚	塔斯马 尼亚	北领地	澳大利亚 海外领地	南极地区
业余	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
试验	A	N	V	Q	S	W	T	D	-	-

奥地利

业余电台： OE后为1位数字（0-9，表示电台所处省或地区）和2或3个字母

试验电台： OE后为1位数字（2-9，表示电台所处省）和2个字母（QA-QZ）

数字表示的省或区域：

- 1 - Vienna（仅限业余电台）
- 2 - Salzburg
- 3 - Vienna（仅限试验电台）和Lower Austria
- 4 - Burgenland
- 5 - Upper Austria
- 6 - Styria
- 7 - Tyrol
- 8 - Carinthia
- 9 - Vorarlberg
- 0 - 不受管辖区域
- » - 船载或机载

巴哈马（国）

业余电台和试验电台： C62AA-C69ZZ

巴林（王国）

业余电台： A9后为1位数字（0至9），然后是2、3或4个字符，最后一个字符需为字母。

前缀	数字	后缀
A9	0-9	最多4个字符，最后一个需为字母

巴巴多斯

业余电台： 8P6AA-8P6ZZ*
8P9AA-8P9ZZ**

* 用于国内无线电业务爱好者。

** 用于外国无线电业余爱好者、访客和短期持证者。

白俄罗斯（共和国）

业余电台： EU1A-EU8Z
EV1A-EV8Z
EW1A-EW8Z
EU1AA-EU8ZZ
EV1AA-EV8ZZ
EW1AA-EW8ZZ
EU1AAA-EU8ZZZ
EV1AAA-EV8ZZZ
EW1AAA-EW8ZZZ

试验电台： EU1A00R-EU8Z99R – 中继器
EU1A00B-EU8Z99B – 无线电信标
EU00S-EU09S – 卫星

比利时

业余电台	
ON0AA-ON0ZZ ON0AAA-ON0ZZZ	自动电台
ON1AA-ON1ZZ ON1AAA-ON1ZZZ	2类电台
ON2AA-ON2ZZ ON2AAA-ON2ZZZ	目前未使用
ON3AA-ON3ZZ ON3AAA-ON3ZZZ	3类电台
ON4AA-ON4ZZ ON4AAA-ON4ZZZ ON5AA-ON5ZZ ON5AAA-ON5ZZZ ON6AA-ON6ZZ ON6AAA-ON6ZZZ ON7AA-ON7ZZ ON7AAA-ON7ZZZ ON8AA-ON8ZZ ON8AAA-ON8ZZZ	1类电台
ON9AAA-ON9AZZ	外国人使用的3类电台
ON9BAA-ON9BZZ	外国人使用的2类电台
ON9CAA-ON9CZZ	外国人使用的1类电台
OP0LE和OP0OL	南极洲俱乐部电台
OR3AA-OR3ZZ OR3AAA-OR3ZZZ	南极洲临时3类电台
OR4AA-OR4ZZ OR4AAA-OR4ZZZ	南极洲临时1类电台
OR4ISS	船载ISS
OO0A-OO9Z OP0A-OP9Z OQ0A-OQ9Z OR0A-OR4Z OR6A-OR9Z OS0A-OS9Z OT0A-OT4Z OT6A-OT9Z	1类电台的补充呼号
OR5A-OR5Z OT5A-OT5Z	高功率比赛电台

伯利兹

业余电台： V31AA-V31ZZ – 1类许可
V32AA-V32ZZ – 2类许可

贝宁（共和国）

业余电台： TY后为1位数字（1-9）和2个字母

不丹（王国）

业余电台： A50AA-A50ZZ*
A51AA-A51ZZ**
A52AA-A52ZZ***

* 用于业余俱乐部和电台。

** 用于国内无线电业余爱好者。

*** 用于来访无线电业余爱好者。

（多民族）玻利维亚国

业余电台： CP1AA-CP9ZZ

数字表示各省：

1 – La Paz
2 – Chuquisaca
3 – Oruro
4 – Potosí
5 – Cochabamba
6 – Santa Cruz
7 – Tarija
8 – Beni
9 – Pando

在以下情况下，呼号后可能有字母“M”、“MA”、“MF”、“MM”、“S”或“C”：

M: 代表移动地球站，

MA: 代表移动航空电台，

MF: 代表移动河流电台，

MM: 代表移动水上电台，

S: 代表2类电台，

C: 代表临时电台。

博内尔、圣尤斯特歇斯和萨巴

业余电台： PJ4AA-PJ4ZZZ – Bonaire
PJ5AA-PJ5ZZZ – S.Eustatius
PJ6AA-PJ6ZZZ – Saba

博茨瓦纳（共和国）

业余电台： A22AA-A22ZZ

巴西（联邦共和国）

业余电台			
州	A和B类	C类	
1	2	3	
Acre	PT8AA-PT8ZZ	PT8AAA-PT8ZZZ	PU8JAA-PU8LZZ
	*ZZ8HA-ZZ8MZ	ZZ8HAA-ZZ8MZZ	
Alagoas	PP7AA-PP7ZZ	PP7AAA-PP7ZZZ	PU7AAA-PU7DZZ
	*ZZ7AA-ZZ7ZZ	ZZ7AAA-ZZ7ZZZ	
Amapá	PQ8AA-PQ8ZZ	PQ8AAA-PQ8YZZ	PU8GAA-PU8IZZ
	*ZV8AA-ZV8ZZ	ZV8AAA-ZV8YZZ	
Amazonas	PP8AA-PP8ZZ	PP8AAA-PP8YZZ	PU8AAA-PU8CZZ
	*ZZ8AA-ZZ8GZ	ZZ8AAA-ZZ8GZZ	
Bahia	PY6AA-PY6ZZ	PY6AAA-PY6YZZ	PU6JAA-PU6YZZ
	*ZY6AA-ZY6ZZ	ZY6AAA-ZY6YZZ	
Ceará	PT7AA-PT7ZZ	PT7AAA-PT7YZZ	PU7MAA-PU7PZZ
	*ZV7AA-ZV7ZZ	ZV7AAA-ZV7YZZ	
Distrito Federal	PT2AA-PT2ZZ	PT2AAA-PT2YZZ	PU2AAA-PU2EZZ
	*ZV2AA-ZV2ZZ	ZV2AAA-ZV2YZZ	
Espírito Santo	PPIAA-PPIZZ	PP1AAA-PP1YZZ	PU1AAA-PU1IZZ
	*ZZ1AA-ZZ1ZZ	ZZ1AAA-ZZ1YZZ	
Goiás	PP2AA-PP2ZZ	PP2AAA-PP2YZZ	PU2FAA-PU2HZZ
	*ZZ2AA-ZZ2ZZ	ZZ2AAA-ZZ2YZZ	
Maranhão	PR8AA-PR8ZZ	PR8AAA-PR8YZZ	PU8MAA-PU8OZZ
	*ZX8AA-ZX8ZZ	ZX8AAA-ZX8YZZ	
Mato Grosso	PY9AA-PY9ZZ	PY9AAA-PY9YZZ	PU9OAA-PU9YZZ
	*ZY9AA-ZY9ZZ	ZY9AAA-ZY9YZZ	
Mato Grosso do Sul	PT9AA-PT9ZZ	PT9AAA-PT9YZZ	PU9AAA-PU9NZZ
	*ZV9AA-ZV9ZZ	ZV9AAA-ZV9YZZ	
Minas Gerais	PY4AA-PY4ZZ	PY4AAA-PY4YZZ	PU4AAA-PU4YZZ
	*ZY4AA-ZY4ZZ	ZY4AAA-ZY4YZZ	
Pará	PY8AA-PY8ZZ	PY8AAA-PY8YZZ	PU8WAA-PU8YZZ
	*ZY8AA-ZY8ZZ	ZY8AAA-ZY8YZZ	
Paraíba	PR7AA-PR7ZZ	PR7AAA-PR7YZZ	PU7EAA-PU7HZZ
	*ZX7AA-ZX7ZZ	ZX7AAA-ZX7YZZ	
Paraná	PY5AA-PY5ZZ	PY5AAA-PY5YZZ	PU5MAA-PU5YZZ
	*ZY5AA-ZY5ZZ	ZY5AAA-ZY5YZZ	
Pernambuco	PY7AA-PY7ZZ	PY7AAA-PY7YZZ	PU7RAA-PU7YZZ
	*ZY7AA-ZY7ZZ	ZY7AAA-ZY7YZZ	
Piauí	PS8AA-PS8ZZ	PS8AAA-PS8YZZ	PU8PAA-PU8SZZ
	*ZW8AA-ZW8ZZ	ZW8AAA-ZW8YZZ	
Rio de Janeiro	PY1AA-PY1ZZ	PY1AAA-PY1YZZ	PUIJAA-PUIYZZ
	*ZY1AA-ZY1ZZ	ZY1AAA-ZY1YZZ	
Rio Grande do Norte	PS7AA-PS7ZZ	PS7AAA-PS7YZZ	PU7IAA-PU7LZZ
	*ZW7AA-ZW7ZZ	ZW7AAA-ZW7YZZ	
Rio Grande do Sul	PY3AA-PY3ZZ	PY3AAA-PY3YZZ	PU3AAA-PU3YZZ
	*ZY3AA-ZY3ZZ	ZY3AAA-ZY3YZZ	

(见续)

VE8后为1、2或3个字母	– Northwest领地（不包括Nunavut）
VE9后为1、2或3个字母	– New Brunswick省
VE0*后为1、2或3个字母	– 船载业余电台
VO1后为1、2或3个字母	– Newfoundland省（不包括Labrador）
VO2后为1、2或3个字母	– Labrador
VY0后为1、2或3个字母	– Nunavut领地
VY1后为1、2或3个字母	– Yukon领地
VY2后为1、2或3个字母	– Prince Edward Island省

* VE0旨在用于在国际航行船只上工作的业余无线电电台。

试验电台： VX9后为2或3个字母 – 加拿大（所有省和领地）

中非共和国

业余电台和试验电台： TL8后为2或3个字母

乍得（共和国）

业余电台和试验电台： TT8后为2个字母，其中第一个字母为A

智利

业余电台： CE或XQ后为1位数字（表示该电台所处地带）和2或3个字母

CE1-CE8	后为2或3个字母	– 智利大陆
CE9	后为2或3个字母	– 南极地区
CE0Y	后为2或3个字母	– Easter岛
CE0Z	后为2个字母	– Juan Fernández和San Félix群岛

哥伦比亚（共和国）

业余电台： HJ或HK后为1位数字（0-9，表示无线电业务爱好者所处地带）和1、2或3个字母

数字表示的区域：	0 – Insular 哥伦比亚领地和水上移动业务
	1 – Atlántico、Bolívar、Córdoba和Sucre省
	2 – Guajira、Magdalena、Cesar和North of Santander省
	3 – Cundinamarca、Meta和Vichada省
	4 – Antioquia和Chocó省
	5 – Cauca和Valle del Cauca省
	6 – Caldas、Tolima、Risaralda、Quindío和Huila省
	7 – Santander、Boyacá、Arauca和Casanare省
	8 – Nariño、Caquetá和Putumayo省
	9 – Amazonas、Vaupés、Guainía和Guaviare省

注： 5J或5K后为1位数字（0-9）和1、2或3个字母，临时授权用于比赛或特别活动中的业务电台。

科摩罗（联盟）

业余电台： D68后为2个字母*

* 2个字母代表运营商身份。

刚果（共和国）

业务电台和试验电台： TN8AA-TN8ZZ

库克群岛

业余电台： ZK1后为2个字母

哥斯达黎加

业余电台： TE或TI后为1位数字和不超过3个字母的组合

科特迪瓦（共和国）

业余电台： TU2AA-TU2ZZ

试验电台： TU3AA-TU3ZZ

克罗地亚（共和国）

业余电台： 9A后为1位数字和1、2或3个字母

古巴

业余电台： T4, CL, CM或CO后为1位数字（表示电台所处省或地带）和1、2或3个字母

数字表示有关省或地带：

- 1 – Pinar del Río省
- 2 – Havana City省
- 3 – Havana省
- 4 – Isla de la Juventud市
- 5 – Matanzas省
- 6 – Villa Clara、Cienfuegos和Sancti Spíritus省
- 7 – Ciego de Ávila和Camagüey省
- 8 – Santiago de Cuba、Granma、Holguín、Las Tunas和
Guantánamo省

库拉索

业余电台： PJ2AA-PJ2ZZZ

塞浦路斯（共和国）

业余电台： 5B4AAA-5B4ZZZ

注： 外国业余爱好者将临时使用其主管部门分配给他们的呼号加 (/) 和5B4。

捷克共和国

业余电台： OK0-OK8后为1、2或3个字母
OL0-OL9后为1、2或3个字母
OK8后为2或3个字母，用于外国人自捷克共和国领土的发射
OK0后为2或3个字母，在例外情况下使用
OL0-OL9后为1个字母，仅用于国际业余爱好者的比赛
OL0-OL9后为2或3个字母，用于例外情况，仅在此情况持续范围内使用

试验电台： OK9后为2或3个字母

丹麦

业余电台			
区域	前缀	数字	后缀
丹麦	OU、OV、OZ、5P、5Q	0-9	最多4个字符，最后一个字符需为字母
法罗群岛	OY	1-9	1、2或3个字母
格陵兰	OX	1-9	2或3个字母

吉布提（共和国）

业余电台： J28AA-J28ZZ*
J20AA-J20ZZ**

- * 代表长期操作的业余电台。
- ** 代表临时操作的业余电台。

注： 在特殊活动中，无线电业余爱好者将使用J20后加3个字母的组合。

多米尼克（国）

业余电台和试验电台： J73AA-J73ZZ

多米尼加共和国

业余电台： HI后为1位数字（表示电台所处地带）和不超过3个字母的组合

数字表示相关地带：

- 1 – Beata岛
- 2 – Saona岛
- 3 – 中心Cibao区
- 4 – Northwest Line区
- 5 – 西南区
- 6 – 中南区
- 7 – 东区
- 8 – 南区
- 9 – 西北区

厄瓜多尔

业余电台： HC或HD后为1位数字（1-8，表示电台所处省）和1、2或3个字母
入门者必须在表示有关省的数字后使用字母N。

（见续）

厄瓜多尔 (续)

数字表示相关省:

- 1 – Carchi、Imbabura 和 Pichincha省
- 2 – Guayas (海岸) 和Los Ríos省
- 3 – El Oro (海岸) 和Loja省
- 4 – Manabí (海岸) 和Esmeraldas (Coast)省
- 5 – Chimborazo、Cañar和 Azuay省
- 6 – Cotopaxi、Tungurahua 和 Bolívar省
- 7 – Napo、Pastaza、Morona Santiago、Zamora和Sucumbios省
- 8 – Galápagos (群岛) 省

试验电台: HD9后为3个字母

注: 比赛中操作电台的无线电业余爱好者必须临时使用HD9和后面的1个字母。

埃及 (阿拉伯共和国)

业余电台: SU后为1位数字和2个字母

圣萨尔瓦多 (共和国)

业余电台: YS后为1位数字 (1-9, 表示电台所处地带) 和一个不超过3个字母的组合

数字表示相关地带:

- 1 – San Salvador省
- 2 – Santa Ana省
- 3 – San Miguel省
- 4 – La Libertad省
- 5 – La Paz、Cuscatlán和Chalatenango省
- 6 – Usulután、San Vicente和Cabañas省
- 7 – Sonsonate省
- 8 – Ahuachapán省
- 9 – Morazán和La Unión省

试验电台: HU9后为2个字母

注: 外国无线电爱好者必须使用YS和后面的1位数字 (1-9, 表示工作地带), 然后是一斜线 (/) 和自己的呼号。

爱沙尼亚 (共和国)

业余电台: ES后为1位数字 (0-9, 表示电台所处区) 和1、2或3个字母

数字表示相关区:

- 0 – Hiiumaa、Saaremaa和所有Väinamere小岛屿行政区
- 1 – Tallinn
- 2 – Harjumaa行政区
- 3 – Lääne、Rapla和Järvamaa行政区
- 4 – Lääne-Virumaa和Ida-Virumaa行政区
- 5 – Jõgeva和Tartumaa行政区
- 6 – Põlva、Valga和Võrumaa行政区
- 7 – Viljandimaa行政区
- 8 – Pärnumaa行政区
- 9 – 非直辖区 (由爱沙尼亚业余无线电联盟使用)

当业余电台作为手机或移动电台操作时, 在以下情况下, 他们的呼号后为斜线 (/) 和字母“MM”、“AM”、“M”或“P”:

- 如电台工作在国际海域上的爱沙尼亚船只时, “MM”
- 当电台工作在爱沙尼亚飞机上时, “AM”
- 如电台工作在一些其他船只, 包括在国内水域上的船只上时, “M”
- 当电台手持时, “P”

外国无线电业余爱好者在访问爱沙尼亚时必须使用ES, 后为1位数字 (0-8), 表示电台所处区, 然后是斜线 (/) 和自己的呼号。

埃塞俄比亚（联邦民主共和国）

业余电台： ET3AA-ET3ZZ
9E3AA-9F3ZZ

斐济（共和国）

业余电台： 3D2后为2个字母

试验电台： 3D3后为2个字母

芬兰

业余电台和试验电台： OF、OG、OH、OI或OJ后为1位数字和不超过4个字符的组合，最后一个字符必须为字母。

法国

业余电台			
F1)	0-9 ²⁾	AA-ZZZ ³⁾	法国（大陆）
			科西嘉、海外属地和领地（新喀里多尼亚除外）：
FG	1-5 ⁴⁾	AA-ZZZ ³⁾	Guadeloupe
FH	»	»	Mayotte
FJ	»	»	Saint Bartholomew
FM	»	»	Martinique
FO	»	»	French Polynesia
FP	»	»	Saint Pierre和Miquelon
FR	»	»	Reunion
FT	»	»	Southern和Antarctic Lands
FW	»	»	Wallis和Futuna
FY	»	»	Guiana
TK	»	»	Corsica
FK	8	AA-ZZZ ⁵⁾	New Caledonia

1) F后为1个字母（A、B、C、D或E），表明无线电业余爱好者所属小组，之后为F，表示一个无线电俱乐部电台。

2) 1位数字0至9（数字1除外）。

3) 2或3个字母，表示无线电业务爱好者的特点。

4) 1位数字表示无线电业余爱好者所属小组（1：A组、2：B组、3：C组、4：D组和5：E组），数字0表示无线电俱乐部电台。

5) 2或3个字母，表示无线电通信局业余爱好者的特点，K作为第一个字母表示无线电俱乐部电台。

加蓬共和国

业余电台： TR8AA-TR8ZZ

冈比亚（共和国）

业余电台： C53AA-C53ZZ

格鲁吉亚

业余电台： 4L后为一个数字和1、2或3个字母

德意志（联邦共和国）

业余电台：		
呼号	用途	类别
1	2	3
DA0A-DA0ZZZ	俱乐部电台	A
DA1A-DA1Z ¹⁾	俱乐部电台	A
DA1AA-DA1ZZZ ¹⁾	个人电台、俱乐部电台、中继器、信标	A
DA2A-DA3Z	俱乐部电台	A
DA2AA-DA2ZZZ	个人电台、俱乐部电台、中继器、信标	A
DA4A-DA4Z	作为俱乐部电台进行特别实验研究	E
DA4AA-DA4ZZZ ²⁾	作为个人电台进行特别实验研究	E
DA5A-DA5Z	作为俱乐部电台进行特别实验研究	A
DA5AA-DA5ZZZ ²⁾	作为个人电台进行特别实验研究	A
DA6A-DA6Z ¹⁾	俱乐部电台	E
DA6AA-DA6ZZZ ¹⁾	个人电台、俱乐部电台、中继器、信标	E
DA7A-DA9Z	俱乐部电台	E
DB0A-DD9Z	俱乐部电台	A
DB0AA-DB0ZZZ	中继器、信标	A
DB1AA- DD9ZZZ	个人电台	A
DF0A-DH9Z	俱乐部电台	A
DF0AA-DF0ZZZ	俱乐部电台	A
DF1AA- DH9ZZZ	个人电台	A
DJ0A-DM9Z	俱乐部电台	A
DJ0AA-DJ9ZZZ	个人电台	A
DK0AA-DK0ZZZ	俱乐部电台	A
DK1AA-DK9ZZZ	个人电台	A
DL0AA-DL0ZZZ	俱乐部电台	A
DL1AA-DL9ZZZ	个人电台	A
DM0AA-DM0ZZZ	中继器、信标（DM0ZA-DM0ZZZ：采用新技术的中继器）	A
DM1AA-DM9ZZZ	个人电台	A
DN0A-DN0ZZZ	俱乐部电台	E
DN1AA-DN6ZZZ ²⁾	用于发送无线电操作指示的电台	A
DN7AA-DN8ZZZ ²⁾	用于发送无线电操作指示的电台	E
DO0A-DO9Z	俱乐部电台	E
DO0AA-DO0ZZZ	中继器、信标（DO0ZA-DO0ZZZ：采用新技术的中继器）	E
DO1AA-DO9ZZZ	个人电台	E
DP0A-DP1Z	俱乐部电台（管辖外地点）	A
DP0AA-DP1ZZZ	俱乐部电台、中继器、信标特别实验研究（管辖外地点）	A
DP2A-DP2Z	俱乐部电台（管辖外地点）	E
DP2AA-DP2ZZZ	俱乐部电台、中继器、信标特别实验研究（管辖外地点）	E
DP3A- DR9Z	俱乐部电台	A

1) 仅用于SOFA（部队地位协议）人员。

2) 亦用于SOFA（部队地位协议）人员。

注： 非德国长居外国无线电爱好者将使用DL加斜线 (/) 及其国内A类呼号，或DO加斜线 (/) 及其国内E类呼号，或个人规则呼号。

实验电台：

DI2AA-DI2ZZ

加纳

业余电台： 9G1 后为 2 个或更多字母*
9G5 后为 2 个或更多字母**

实验电台： 9G2 后为 2 个字母

* 用于国内无线电业余爱好者。

** 用于外国无线电业余爱好者。

希腊

业余电台和

实验电台： SV*或 SW**后为 1 位数字字（表示电台所处区域）和 2 或 3 个字母

数字表示相关区域：

- 1 – Sterea Hellas
- 2 – Central和Western Macedonia
- 3 – Peloponnese
- 4 – Thessaly
- 5 – Dodecanese地区
- 6 – Epirus
- 7 – Eastern Macedonia and Thrace
- 8 – 所有岛屿属于Cretian地区和Dodecanese地区的岛屿除外
- 9 – Cretian地区用岛屿

* 1 类。

** 2 类。

- 注：
- i) SV0或SW0加2或3个字母已分配给具有外国许可的希腊无线电业务爱好者和具有长期居留权的外国无线电业余爱好者。
 - ii) 前缀J4、SX或SY已作为特别呼号分配给希腊无线电业余爱好者联盟、希腊无线电爱好者小组、希腊无线电爱好者和外国无线电爱好者。
 - iii) 前缀SZ已分配给希腊无线电业余爱好者联盟和希腊大学无线通信领域的大学实验室。

危地马拉（共和国）

业余电台： TG 后为 1 位数字字（4-9，表示电台所处省）和 2 个字母

数字表示相关省

- 4 – Sololá、Chimaltenango、Suchitepéquez、Escuintla和Santa Rosa
- 5 – Huehuetenango、Quiché和Totonicapán
- 6 – Zacapa、Chiquimula和Jutiapa
- 7 – Petén、Alta Verapaz和Izabal
- 8 – San Marcos、Quetzaltenango和Retalhuleu
- 9 – Guatemala、Jalapa、El Progreso、Baja Verapaz和Sacatepéquez

实验电台： TD9A-TD9Z

几内亚（共和国）

业余电台： 3X0AA-3X9ZZ

实验电台： 3X2AAA-3X9ZZZ

几内亚比绍（共和国）

业余电台： J52UAB-J52UAI

圭亚那

业余电台和
实验电台：

8R1AAA-8R1ZZZ
8R2AAA-8R2ZZZ
8R3AAA-8R3ZZZ

- Demerara
- Berbice
- Essequibo

海地（共和国）

业余电台：

HH 后为 1 位数字（表示电台所处地带）和 2 个字母

洪都拉斯（共和国）

业余电台：

HR 后为 1 位数字（1-9，表示所处地带）和：

- 表示 20 年或更长久高品质服务的高级类别的 1 个字母
- 表示服务不足 20 年的高级类别的 2 个字母
- 表示高级和一般类别的 3 个字母

HQ 后为 1 位数字（1-9，表示电台所处地带）和：

- 表示由本地和来自签署互惠协议的主管部门的外国无线电业余爱好者参加的国内和国际特殊活动的 1 个字母
- 表示新手类别的 3 个字母。

匈牙利

业余电台：

HA 或 HG 后为 1 位数字（0-9）和不超过四个字符的组合，最后一个字符须为一个字母。

冰岛

业余电台：

TF 后为 1 位数字（表示电台所处区域）和 1、2 或 3 个字母

对于新持证者，最后一个字母必须是 N。

呼号后为斜线 (/) 和字母“M”或“P”，用于以下情况：

- 字母“M”表示移动电台，
- 字母“P”表示便携电台。

印度（共和国）

业余电台：

VU2 或 VU3 后为 2 或 3 个字母 – 印度大陆

VU4 或 VU7 后为 2 或 3 个字母 – 国内岛屿

实验电台：

VU4 后为 2 个字母

印度尼西亚（共和国）

业余电台：

YB 或 YE 后为一个数字（0-9）和 1*、2 或 3 个字母 – 高级许可

YC 或 YF 后为 1 位数字（0-9）和 1*、2 或 3 个字母 – 一般许可

YD、YG 或 YH 后为 1 位数字（0-9）和 1*、2 或 3 个字母 – 新手许可

* 1 个字母的后缀不得用于个人呼号，仅用于开展特殊活动的机构电台。

伊朗（伊斯兰共和国）

业余电台： EP1AA-EP9ZZ

伊拉克（共和国）

业余电台： YI1 后为 3 个字母

冰岛

业余电台： EI 后为 1 位数字（2-9）和一个不超过 3 个字母的组合

以色列（国）

业余电台： 4X1 后为 2 或 3 个字母
4X4 后为 2 或 3 个字母
4X6 后为 2 或 3 个字母
4X8 后为 2 或 3 个字母
4Z1 后为 2 或 3 个字母
4Z4 后为 2 或 3 个字母
4Z5 后为 2 或 3 个字母
4Z7 后为 2 或 3 个字母
4Z9 后为 2 或 3 个字母

意大利

业余电台： 10 或 IK0 后为 2 或 3 个字母
11 或 IK1 后为 2 或 3 个字母
12 或 IK2 后为 2 或 3 个字母
13 或 IK3 后为 2 或 3 个字母
14 或 IK4 后为 2 或 3 个字母
15 或 IK5 后为 2 或 3 个字母
16 或 IK6 后为 2 或 3 个字母
17 或 IK7 后为 2 或 3 个字母
18 或 IK8 后为 2 或 3 个字母

IA5 后为 2 或 3 个字母—

IB0 后为 2 或 3 个字母

IC8 后为 2 或 3 个字母

ID9 后为 2 或 3 个字母—

IE9 后为 2 或 3 个字母
IF9 后为 2 或 3 个字母

IG9 后为 2 或 3 个字母

IH9 后为 2 或 3 个字母
IJ7 后为 2 或 3 个字母

- Lazio 和 Umbria
- Liguria、Piemonte 和 Novara 省
- Lombardia 和 Mantova 省
- Veneto 和 Rovigo 省
- Emilia-Romagna 和 Piacenza 省
- Toscana
- Marche 和 Abruzzi
- Puglia 和 Matera 省
- Campania、Molise、Calabria 和 Potenza 省
- Toscane”岛（Capraia、Cerboli、Elba、Formica di Burano、Formiche di Grosseto、Giannutri、Giglio、Gorgona、Montecristo、Pianosa、Scoglio d’Affrica）
- “Pontiane”岛（Palmarola、Ponza、Scoglio della Botte、Santo Stefano、Ventotene、Zanone）
- “Napoletane”岛（Capri、Ischia、Li Galli、Procida、Vivara）
- “Eolie”岛（Alicudi、Basiluzzo、Dino、Filicudi、Formiche、Lipari、Lisca Bianca、Panarea、Salina、San Pietro a Canna、Stromboli、Strombolicchio、Vulcano）
- Ustica 岛
- “Egadi”岛（Asinelli、Favignana、La Formica、Levanzo、Maraone、Marettimo、Stagnone）
- “Pelagie”岛（Lampedusa、Lampione、Linosa）
- Pantelleria 岛
- “Cheradi”群岛

（见续）

意大利 (续)

IL7 后为 2 或 3 个字母	- “Tremiti” 岛 (Caprara、Pianosa、San Domino、San Nicola)
IM0 后为 2 或 3 个字母	- “Sardegna” 岛 (Asinara、Bisce、Budelli、Carbonara、Caprera、Cavoli、Corcelli、Cretaccio、Foradada、Il Catalano、Il Toro、Il Vitello、La Maddalena、La Vacca、Mal di Ventre、Molara、Mortorio、Nibani、Ogliastra、Pan di Zuccherò、Piana、Quirra、Razzoli、Rossa、Ruglia、S. Antioco、S. Pietro、S. Macario、S. Maria、Serpentara、Soffi、Spargi、Su Giudeu、Tavolara)
IN3 后为 2 或 3 个字母	- Trentino-Alto Adige
IP1 后为 2 或 3 个字母	- “Liguria” 岛
IS0 后为 2 或 3 个字母	- Sardegna
IT9 后为 2 或 3 个字母	- Sicilia
IV3 后为 2 或 3 个字母	- Friuli 和 Venezia Giulia
IW0 后为 2 或 3 个字母	- 特别许可
IX1 后为 2 或 3 个字母	- Aosta 山谷

牙买加

业余电台和
实验电台:

6Y5AA-6Y5ZZ

注: 外国业余爱好者将使用其主管部门分配给他们的呼号加斜线 (/) 之后为6Y5。

日本国

业余电台:

JAnAA-JAnZZ ($n = 0-9$)
JR6AA-JR6NZ
JRnVA-JRnWZ ($n = 0-9$)
JR6YA-JR6YZ
JxnAAA-JxnQQZ ($x = A, E-S$) ($n = 0-9$)
JxnQUA-JxnZZZ ($x = A, E-S$) ($n = 0-9$)
JD1AAA-JD1QQZ
JD1QUA-JD1ZZZ
7JnAAA-7JnBZZ ($n = 0, 4, 5, 7-9$)
7JnAAA-7JnCZZ ($n = 2, 3, 6$)
7J1AAA-7J1DZZ
7JnYAA-7JnYMZ ($n = 0-5, 7-9$)
7J6YAA-7J6YQZ
7xnAAA-7xnQQZ ($x = K-N$) ($n = 1-4$)
7xnQUA-7xnZZZ ($x = K-N$) ($n = 1-4$)
8xnAAA-8xnQQZ ($x = J, N$) ($n = 0-9$)
8xnQUA-8xnZZZ ($x = J, N$) ($n = 0-9$)
实验电台: JxnA-JxnZ ($x = B, G, J, O, S$) ($n = 2-9$)
JxnAA-JxnZZ ($x = B, G, J, O, S$) ($n = 2-9$)

约旦 (哈希姆王国)

业余电台:

JY1AA-JY9ZZ

肯尼亚（共和国）

业余电台： 5Z4AA-5Z4ZZ

实验电台： 5Z5AA-5Z5ZZ

基里巴斯（共和国）

业余电台： T3 后为 1 位数字（0-9）和一个不超过 3 个字母的组合

实验电台： T3 后为 1 位数字（0 或 1 除外）和一个不超过 3 个字母的组合

韩国

业余电台： 1. HL1AA-HL9ZZ
HL1AAA-HL9ZZZ

2. HL0 后为 2 或 3 个字母（业余小组）

实验电台： 6M2AA-6M2ZZ
6N2AA-6N2ZZ

注： 临时分配给特殊活动的 DS、DT、D7、D8、D9、6K、6L、6M、6N 加 1 位数字和 2 或 3 个字母，。

科威特（国）

业余电台： 9K2 后为 1 或 2 个字母
9K9 后为一个字母

吉尔吉斯共和国

业余电台： EX 后为 1 位数字（0-9）和 1 或 2 个字母

注： 外国无线电业余爱好者将使用 EX 加斜线 (/) 及其本国呼号

老挝（人民民主共和国）

业余电台： XW8AA-XW8DZ

实验电台： XW8EA-XW8EZ

拉脱维亚（共和国）

业余电台和
实验电台： YL 后为 1 位数字和 1、2 或 3 个字母

黎巴嫩

业余电台： OD5 后为 2 个字母

实验电台： OD9 后为 2 个字母

莱索托（王国）

业余电台和
实验电台： 7P8 后为不超过 3 个字母的组合

利比亚

业余电台： 5A 后为 1 位数字（0-9）和一个不超过 3 个字母的组合

实验电台： 5A 后为 1 位数字（0 或 1 除外）和一个不超过 3 个字母的组合

列支敦士登（公国）

业余电台： HB0AAA-HB0XXX
HB0YAA-HB0YZZ – 新手许可
HB0ZAA-HB0ZZZ

立陶宛（共和国）

业余电台和

实验电台： LY 后为 1 位数字（1-4）和 1 至 4 个字母

注： LY加2至4位数字再加1字母，仅授权用于临时无线电呼号的构成。

卢森堡

LX0A-LX0ZZZZ	中继器、信标、团体电台
LX1A-LX1ZZZZ	持有HAREC证明的个人电台
LX2A-LX2ZZZZ	
LX3A-LX3ZZZZ	
LX4A-LX4ZZZZ	团体电台
LX5A-LX5ZZZZ	团体电台、实验电台
LX6A-LX6ZZZZ	初学者操作的个人电台
LX7A-LX7ZZZZ	比赛中操作的个人电台
LX8A-LX8ZZZZ	团体电台
LX9A-LX9ZZZZ	

注： 持有临时许可的外国无线电业余爱好者必须使用LX加斜线 (/) 及本国呼号。

马达加斯加（共和国）

业余电台： 5R8 后为一个不超过 3 个字母的组合

实验电台： 5S6 后为一个不超过 3 个字母的组合

马拉维

业余电台： 7Q7 后为 2 个字母

马来西亚

业余电台： 9M2AA-9M2ZZ – Malaya
9M6AA-9M6WZ – Sabah
9M8AA-9M8WZ – Sarawak

实验电台： 9M3AA-9M3ZZ – Malaya
9M6XA-9M6ZZ – Sabah
9M8XA-9M8ZZ – Sarawak

马尔代夫（共和国）

业余电台： 8Q7AA-8Q7ZZ

马耳他

业余电台		
呼号	类别	地区
9H1A-9H1ZZ	A	Malta
9H4A-9H4ZZ	A	Gozo 岛
9H5A-9H5ZZ	B	Malta 和 Gozo 岛
实验电台		
9H3A-9H3ZZ*		

* 亦用于临时电台。

毛里塔尼亚（伊斯兰共和国）

业余电台： 5T5 后为 2 个字母
实验电台： 5T2 后为 2 个字母

毛里求斯（共和国）

业余电台： 3B6 后为 2 个字母 – Agalega
3B7 后为 2 个字母 – S. Brandon
3B8 后为 2 个字母 – Mauritius
3B9 后为 2 个字母 – Rodrigues

注： 持有访客许可的外国无线电业余爱好者必须使用3B8加斜线 (/) 及其本国呼号。

墨西哥

业余电台	
大陆部分	
XE0A-XE0ZZZ	
XE1A-XE1ZZZ	地带 1: Distrito Federal、Colima、Guanajuato、Hidalgo、Jalisco、Estado de México、Michoacán、Morélos、Nayarit、Puebla、Querétaro、Tlaxcala 和 Veracruz
XE2A-XE2ZZZ	地带 2: Aguascalientes、Baja California Norte、Baja California Sur、Coahuila、Chihuahua、Durango、Nuevo León、San Luis Potosí、Sinaloa、Sonora、Tamaulipas 和 Zacatecas
XE3A-XE3ZZZ	地带 3: Campeche、Chiapas、Guerrero、Oaxaca、Quintana Roo、Tabasco 和 Yucatán

(见续)

墨西哥（续）

岛屿部分	
XF0A-XF0ZZZ	
XF1A-XF1ZZZ	地带1: Baja California Norte、Baja California Sur、Sonora、Sinaloa和Nayarit
XF2A-XF2ZZZ	地带2: Tamaulipas、Veracruz、Tabasco和Campeche
XF3A-XF3ZZZ	地带3: Yucatán和Quintana Roo
XF4A-XF4ZZZ	地带4: Jalisco、Colima、Michoacán、Guerrero、Oaxaca和Chiapas

- 注： i) 在大陆部分操作的外国无线电业余爱好者将使用XE1、XE2或XE3加斜线 (/) 和本国呼号。
ii) 无线电业余爱好者将仅在特殊活动中使用XA、XB、XC、XD、XE、XF、XG、XH、XI、4A、4B、4C、6D、6E、6F或6J加1位数字和一个不超过3个字母的组合。

密克罗尼西亚（联邦）

业余电台： V63 后为 2 个字母
实验电台： V62 后为字母 X 和 2 个字母

摩尔多瓦（共和国）

业余电台： ER1 – ER5 后为 1、2 或 3 个字母
后缀构成：
– 2 或 3 个字母用于个人电台（字母 K 禁止作为首字母）
– 3 个字母用于俱乐部电台（字母为字母 K）
– 1、2、3 或更多数字和/或字母用于特别呼号、信标和中继器。
呼号包括：
4 个字符 – A 类；
5 个字符 – A 类和 B 类；
6 个字符 – C 类。
ER6 – ER0 后加 2 或更多位数字，用于分配给特殊活动的特殊呼号。
ER1 – ER0 后加 2 或更多位数字可分配给：
– 一个居民 – 摩尔多瓦共和国公民；
– 外国公民或在摩尔多瓦共和国长期居住的外国公民或贵族（经相关文件确认）；
– 摩尔多瓦的合法居民。
以下情况下使用呼号加斜线 (/) 和字母“MM”、“AM”、“M”和“P”：
MM: 表示水上或河流移动电台，
AM: 表示航空移动电台，
M: 表示地面移动电台，
P: 表示地面便携电台。

注： 经授权的外国无线电业余爱好者将使用ER加斜线 (/) 及其本国呼号。

摩纳哥（公国）

业余电台：3A2AA-3A2ZZ – 1 类 – 一般许可
3A1AA-3A1ZZ – 2 类 – 许可仅限于 144-146 MHz 和 430-440 MHz。
3A2AAA-3A2ZZZ – 无线电俱乐部

实验电台：3A9A-3A9Z

摩洛哥（王国）

业余电台：CN2AA-CN2ZZ
CN8AA-CN8ZZ

实验电台：CN4AA-CN4ZZ

莫桑比克（共和国）

业余电台：C9 后为 1 位数字（表示电台所处省）和一个不超过 3 个字母的组合

数字表示相关省：

- 1 – Maputo
- 2 – Gaza-Inhambane
- 3 – Sofala-Manica
- 4 – Zambezia-Nampula
- 5 – Tete-Niassa
- 6 – C. Delgado

缅甸（联邦）

业余电台和
实验电台：XZ2AA-XZ2ZZ

纳米比亚（共和国）

业余电台：V50A-V50ZZZ – 有限许可电台
V51A-V51ZZZ – 全面许可电台
V5 后加现有呼号 – 访客电台

实验电台：V59A-V59ZZZ

瑙鲁（共和国）

业余电台：C2 后为表示类别的 1 位数字，再加 2 个字母

尼泊尔

业余电台：9N1AA-9N1ZZZ

荷兰（王国）

业余电台：PA0、PA1、PA6、PI4、PI6、PI7 或 PI8 后为 2 或 3 个字母
PA2、PA3、PB0、PD0、PE0、PE1、PI1、PI2 或 PI3 后为 3 个字母

实验电台：PI5 或 PI9 后为 2 或 3 个字母

新西兰

业余电台和实验电台	
呼号	地区
1	2
ZL1AA-ZL4WZ ZL1AAA-ZL4WZZ ZL1AAAA-ZL4WZZZ	新西兰
ZK0A-ZK9ZZZZ ZL0A-ZL0ZZZZ ZL1A-ZL4W ZM0A-ZM0ZZZZ ZM1A-ZM9ZZZZ**	新西兰的特殊活动
ZL5AA-ZL5WZ ZL5AAA-ZL5WZZ ZL5AAAA-ZL5WZZZ	南极
ZL5A-ZL5W	南极的特别活动
ZL6AA-ZL6WZ ZL6AAA-ZL6WZZ ZL6AAAA-ZL6WZZZ	NZART*
ZL6A-ZL6W	NZART*的特殊活动
ZL7AA-ZL7WZ ZL7AAA-ZL7WZZ ZL7AAAA-ZL7WZZZ	Chatham岛
ZL7A-ZL7W	Chatham岛的特殊活动
ZL8AA-ZL8WZ ZL8AAA-ZL8WZZ ZL8AAAA-ZL8WZZZ	Kermadec岛
ZL8A-ZL8W	Kermadec岛的特殊活动
ZL9AA-ZL9WZ ZL9AAA-ZL9WZZ ZL9AAAA-ZL9WZZZ	Auckland/Campbell岛
ZL9A-ZL9W	Auckland/Campbell岛的特殊活动

* 新西兰无线电发射机协会（NZART）。

**业余爱好者将使用前缀 ZM，而不是 ZL 用于比赛和其它特殊活动。

尼加拉瓜

业余电台：

YN 后为 1 位数字（表示电台所处地带）和 2 或 3 个字母

数字表示有关地带：

- 1 – Managua
- 2 – Granada
- 3 – León
- 4 – Zelaya
- 5 – Carazo和Rivas
- 6 – Chinandega
- 7 – Masaya
- 8 – Estelí、Madriz和Nueva Segovia
- 9 – Matagalpa、Jinotega、Boaco、Chontales和Río San Juan

尼日尔（共和国）

业余电台和

实验电台： 5U2-5U9 后为字母 V 和 1 或 2 个字母

当电台作为固定电台时，其呼号后为字母“F”。

当电台作为移动电台时，其呼号后为字母“MOB”。

尼日利亚（联邦共和国）

业余电台：

5N 后为 1 位数字（表示电台所处地带）和 3 个字母

数字表示的地带：

- 0 – Lagos州和联邦首都区
- 1 – Ogun、Oyo、Ondo和Ekiti州
- 2 – Osun、Kwara、Kogi和Niger州
- 3 – Edo、Delta、Bayelsa和Anambra州
- 4 – Enugu、Abia、Ebonyi和Rivers州
- 5 – Imo、Akwa Ibom和Cross River州
- 6 – Benue、Plateau、Nassarawa和Taraba州
- 7 – Bauchi、Gombe、Adamawa和Borno州
- 8 – Jigawa、Kano、Yobe和Katsina州
- 9 – Zamfara、Sokoto、Kaduna和Kebbi州

实验电台：

5N2XA-5N2ZZ
5N3EA-5N3EZ
5N4XA-5N4ZZ
5N5EA-5N5EZ
5N6XA-5N6ZZ
5N7EA-5N7EZ
5N8XA-5N8ZZ
5N9EA-5N9EZ

纽埃

业余电台：

ZK2 后为 2 个字母

挪威

业余电台：

JW0AAA-JW9ZZZ
JX0AAA-JX0ZZZ
LA0AAA-LA9ZZZ
LB0AAA-LB9ZZZ
LC0AAA-LC9ZZZ
LD0AAA-LD9ZZZ
3Y0AAA-3Y9ZZZ

实验电台：

LF2AAA-LF9ZZZ

阿曼（苏丹国）

业余电台：

A40AA-A48ZZ

实验电台：

A49AA-A49ZZ

巴基斯坦（伊斯兰共和国）

业余电台和

实验电台： AP2-AP9 后为一个不超过 3 个字母的组合

巴布亚新几内亚

业余电台：

P29BAA-P29BZZ – 信标
P29CAA-P29CZZ – 俱乐部电台
P29KAA-P29KZZ – 综合许可
P29NAA-P29NZZ – 新手许可
P29RAA-P29RZZ – 中继器
P29ZAA-P29ZZZ – 有限许可

巴拉圭（共和国）

业余电台：

ZP 后为 1 位数字（1-9，表示电台所处地带）和 2 或 3 个字母，表示无线电业余爱好者的特性（首字母不得是 I、O 或 Q）

数字表示有关地带：

1 – Alto Paraguay和Boquerón省
2 – Presidente Hayes省
3 – Concepción和Amambay省
4 – San Pedro和Canindeyú省
5 – Asunción（首都）– Asunción的首都
6 – Cordillera、Paraguari和Central省
7 – Guairá、Caaguazú和Caazapá省
8 – Misiones和Neembucú省
9 – Itapúa和Alto Paraná省

注： 数字0在特殊时期分配给业余电台。

秘鲁

业余电台：

OA 后为 1 位数字（0-9，表示电台所处地带）和 1、2 或 3 个字母

数字表示相关地带：

0 – peruvian Antarctic
1 – Tumbes、Piura、Lambayeque
2 – Cajamarca、La Libertad
3 – Huánuco、Ancash
4 – Lima、Pasco Junín
5 – Ica、Ayacucho、Apurímac、Huancavelica
6 – Arequipa、Moquegua、Tacna
7 – Cuzco、Puno、Madre de Dios
8 – Loreto、Ucayali
9 – Amazonas、San Martín

注： 前缀4T是临时分配的。

菲律宾（共和国）

业余电台：

DU*后为 1 位数字（1-9，表示电台所处区）和一个不超过 3 个字母的组合 – A、B 或 C 类
DY后为1位数字（1-9，表示电台所处区）和1个不超过3个字母的组合 – D类
DX或DZ后为1位数字（1-9，表示电台所处区）和1个不超过3个字母的组合 – 俱乐部电台

* A 类无线电业余爱好者可选择用 4D、4E 或 4F 取代 DU。

波兰（共和国）

业余电台：

HF、SN、SO、SP、SQ 或 3Z 后为 1 位数字（1-9，表示电台所处省）和一个不超过 4 个字符的组合，最后一个字符须为一个字母。

SO后为1位数字（1-9，表示电台所处省）和一个不超过4个字符的组合，最后一个字符须为字母 – 用于访问波兰的外国无线电爱好者。

SR后为1位数字（1-9，表示该电台所处省）和一个不超过4个字符的组合，最后一个字符须为一个字母 – 用于无人（自动）业余电台（中继器、信标、数字电台）。

HF、SN、SO、SP、SQ或3Z后为1位数字（1-9，表示电台所处省或0）和一组字符（按要求） – 用于特殊活动电台或业余爱好者在比赛和竞赛期间操作的电台（最长一年）。

数字表示相关省：

- 1 – Zachodniopomorskie省
- 2 – Pomorskie和Kujawsko-Pomorskie省
- 3 – Wielkopolskie和Lubuskie省
- 4 – Warminsko-Mazurskie和Podlaskie省
- 5 – Mazowieckie省
- 6 – Dolnoslaskie和Opolskie省
- 7 – Lodzkie和Swietokrzyskie省
- 8 – Lubelskie和Podkarpackie省
- 9 – Slaskie和Malopolskie省

葡萄牙

业余电台				
前缀	后缀	类别	地理区域	注
1	2	3	4	5
CQ0	2至4个字符	–	Portugal	2)
CQ1	2至4个字符	–	Azores	2)
CQ2	2至4个字符	–	Madeira	2)
CR0	1至4个字符	–	Portugal、Madeira、Azores	1)
CR7	3个字母	3	Portugal	–
CR8	3个字母	3	Azores	–
CR9	3个字母	3	Madeira	–
CS0	3个字母	–	Portugal	3)
CS1	3个字母	–	Portugal	3)
CS3	1至4个字符	–	Madeira	3)
CS4	1至4个字符	–	Azores	3)
CS5	1至4个字符	–	Portugal	3)
CS6	3个字母	–	Portugal	3)
CS7	3个字母	2	Portugal	–
CS8	3个字母	2	Azores	–
CS9	3个字母	2	Madeira	–
CT1	2至3个字母	A和B	Portugal	3)
CT2	2至3个字母	B	Portugal	–
CT3	2至3个字母	A、B和C	Madeira	–
CT4	2至3个字母	A和B	Portugal	–
CT5	3个字母	C	Portugal	–
CT6	3个字母	–	Portugal	3)
CT7	3个字母	1	Portugal	–
CT8	3个字母	1	Azores	–
CT9	3个字母	1	Madeira	–
CU0	3个字母	C	Azores（所有岛）	–
CU1	2至3个字母	A和B	Azores (Santa Maria)	3)
CU2	2至3个字母	A和B	Azores (São Miguel)	3)

见续)

葡萄牙（续）

1	2	3	4	5
CU3	2至3个字母	A和B	Azores (Terceira)	3)
CU4	2至3个字母	A和B	Azores (Graciosa)	3)
CU5	2至3个字母	A和B	Azores (São Jorge)	3)
CU6	2至3个字母	A和B	Azores (Pico)	3)
CU7	2至3个字母	A和B	Azores (Faial)	3)
CU8	2至3个字母	A和B	Azores (Flores)	3)
CU9	2至3个字母	A和B	Azores (Corvo)	-

- 1) 分配给公共保护和赈灾组织业余电台的呼号。
- 2) 分配给业余爱好者协会业余电台的呼号（中继器）。
- 3) 分配给业余爱好者协会业余电台的呼号（非中继器）。

注：短期呼号（例如比赛）和实验电台使用以下前缀：

- Portugal: CQ7、CR5、CR6和CS2；
- Azores: CQ8、CR1和CR2；
- Madeira: CQ3、CQ9和CR3。

卡塔尔（国）

业余电台： A71AA-A71ZZ
 实验电台： A73AA-A73ZZ

罗马尼亚

业余电台：

- a) 个人
 YO后为1位数字和一个不超过3个字母的组合（首字母不得为字母K）
- b) 俱乐部
 YO后为1位数字和一个不超过3个字母的组合（首字母为字母K）

注：YP、YQ和YR后为1位数字和一个不超过3个字母的组合，分配用于比赛或特殊活动期间操作的业余电台。

俄罗斯联邦

业余和实验电台	
RA0AA – RZ9ZZ UA0AA – UI9ZZ R0AA – R9ZZ* RA0A – RZ9Z** UA0A – UI9Z	以HAREC证书操作的一类资格电台
R0AAA – R9ZZZ RA0AAA – RZ9ZZZ UA0AAA – UA9ZZZ	以HAREC证书操作的二类资格电台
UB0AAA – UD9ZZZ UF0AAA – UG9ZZZ	以HAREC证书操作的三类资格电台（新手许可）

业余和实验电台（续）	
UE0AAA – UE9ZZZ UH0AAA – UI9ZZZ	四类资格电台（初级）
RR0AA – RR9ZZ RR0AAA – RR9ZZZ	中继器
RB0AA – RB9ZZ	无线电信标
RS0S – RS9S RS10S – RS99S	卫星业余业余电台
R0AAAA – R9ZZZZ R00AAA – R99ZZZ R000A – R999Z R000AA – R999ZZ R0000A – R9999Z RA00A – RZ99Z RA00AA – RZ99ZZ RA00AAA – RZ99ZZZ RA000A – RZ999Z RA000AA – RZ999ZZ	特殊情况下临时使用
R0A – R9Z R00A – R99Z R00AA – R99ZZ***	参加内部各轮比赛的电台

* 条件是业余电台使用不少于 25 年。

** 条件是过去五年中参加了十场以上国际或所有俄罗斯无线电通信比赛。

*** 专门分配给在北冰洋浮冰上操作的极地探险业余电台的 R00SP – R99SR 系列呼号除外。

卢旺达（共和国）

业余电台： 9X5AA-9X5ZZ

萨摩亚（独立国）

业余电台： 5W 后为 1 位数字和 2 个字母

圣马力诺（共和国）

业余电台： T72AA-T72ZZ*
T77AA-T77ZZ**
无线电俱乐部： T70A**
临时无线电俱乐部： T71CE**

* VHF 和更高频段

** 所有频段。

圣多美和普林西比（民主共和国）

业余电台： S92AA-S92ZZ

沙特阿拉伯（王国）

业余电台和
实验电台： 7Z 后为 1 位数字和 2 个字母

塞内加尔（共和国）

业余电台： 6W1AA-6W1ZZ

实验电台： 6V3AA-6V3ZZ

塞舌尔（共和国）

业余电台： S79AAA-S79ZZZ

实验电台： S78AA-S78AZ

塞拉利昂

业余电台： 9L 后为 1 位数字（0-8，表示电台所处地区或省）和 2 个字母

数字表示有关地区或省：

- 0 - 小型和近海岛屿
- 1 - 西区
- 2 - 北省
- 3 - 南省
- 4 - 东省
- 7 - 新手许可
- 8 - B类许可（VHF/UHF）

注： 持有临时许可的外国无线电业余爱好者必须使用9L加斜线（/）及其本国的呼号。

新加坡（共和国）

业余电台： 9V1AA-9V1ZZ

实验电台： 9V2A-9V2ZZ

注： 9V0加2或3个字母已授权给特殊活动中的业余电台。

圣马丁（荷兰部分）

业余电台： PJ7AA-PJ7ZZZ

斯洛伐克共和国

业余电台： OM0AA-OM8ZZZ
OM0A-OM9Z*
OM9AA-OM9ZZ**
OM9AAA-OM9SZZ***

* 用于国际业余爱好者的比赛。
** 用于例外情况并仅限于该用途。
*** 用于从斯洛伐克共和国领土发射的外国人。

实验电台： OM9TAA-OM9ZZZ

斯洛文尼亚（共和国）

业余电台： S5 后为 1 位数字和 1、2 或 3 个字母

所罗门群岛

业余电台和
实验电台： H44AA-H44ZZ

南非（共和国）

业余电台：

ZR*、ZS**或ZU***后为1位数字（表示电台所处省）和1、2或3个字母，表示无线电业余爱好者的特点

数字表示相关省：

- 1 – Western Cape
- 2 – Eastern Cape
- 3 – Northern Cape
- 4 – 无许可州
- 5 – Kwazulu-Natal
- 6 – Gauteng、North-West 省、Mpumalanga、Northern省
- 7 – Sanae Antarctica
- 8 – Marion 岛
- 9 – Namibia
- 0 – DIG repeaters和bulletins boards

* 全面许可（VHF 除外）。

** 全面许可。

*** 新手许可。

实验电台：

ZT 后为1位数字和1、2或3个字母

西班牙

业余电台：

EA、EB 或 EC 组合之一后为1位数字（表示固定电台所处省或移动电台许可持有人居住地省）和一个不超过3个字母的组合。

EA、EB 和 EC 组合中的第二字母表示该电台分别为 A、B 或 C 类。

临时呼号：

ED、EE和EF组合取代EA、EB和EC，第二个字母D、E或F与字母A、B和C含义相同（许可类别）。

斯里兰卡（民主社会主义共和国）

业余电台：

4S5 后为2或3个字母 – 新手类别 B（仅限 VHF）

4S6 后为2或3个字母 – 新手类别 A

4S7 后为2或3个字母 – 一般/高级类别

实验电台：

4P3 后为2个字母

- 注：
- i) 通过上交外国主管部门颁发的许可获得许可的本地无线电业余爱好者将使用4S7加3个字母，最后一个字母为R。
 - ii) 无线电业余爱好者将使用4S7加本国呼号。
 - iii) 来自签署互惠协议的主管部门的外国无线电业余爱好者将使用4S7加3个字母，最后一个字母为G。

苏里南（共和国）

业余电台和

实验电台：

PZ 后为1位数字（2-9）和一个不超过3个字母的组合

斯威士兰（王国）

业余电台：

3DA0 后为2个字母 – 全面许可

3DA1 后为2个字母 – 有限许可

瑞典

业余电台：

SA、SI、SJ、SK、SL 或 SM（偶尔使用 7S 或 8S）后为1位数字和1、2或3个字母

SH 后为1位数字和3个字母

瑞士（联邦）

业余电台： HB9或HB3*后为4个字符，最后一个字符须为一个字母

* 新手许可。

阿拉伯叙利亚共和国

业余电台和

实验电台：

YK 后为 1 位数字（表示电台所处地带）和 1、2 或 3 个字母

数字表示有关地带：

- 1 – 南区
- 2 – 北区
- 3 – 东区
- 4 – 西区
- 8 – 信标
- 9 – 外国无线电业余爱好者小组
- 0 – 俱乐部电台

注： i) 外国个人无线电业余爱好者将使用YK加斜线 (/) 及其本国呼号。

ii) 仅在特殊活动中，无线电业余爱好者才使用6C加1位数字和一个不超过3个字母的组合。

坦桑尼亚（联合共和国）

业余电台：

5H3AA-5H3ZZ – 大陆
5H1AA-5H1ZZ – Zanzibar

泰国

业余电台：

E2 或 HS 后为 1 位数字（表示电台所处地区）和 2 或 3 个字母

数字表示相关区域：

- 0、1 – Bangkok、Samut Prakan、Pathum Thani、Nonthaburi、Phra Nakhon Si Ayutthaya、Angthong、Saraburi、Lop Buri、Sing Buri、Chainat
- 2 – Chon Buri、Rayong、Chanthaburi、Trat、Chachoengsao、Nakhon Nayok、Prachin Buri、Srakaew
- 3 – Nakhon Ratchasima、Chaiyaphum、Buriram、Surin、Sisaket、Ubon Ratchathani、Yasothon、Amnat Chareon
- 4 – Khon Kaen、Loei、Nong Khai、Udon Thani、Maha Sarakham、Kalasin、Sakon Nakhon、Mukdahan、Nakhon Phanom、Roi Et、Nong Bua Lum Phu
- 5 – Mae Hong Son、Chiang Mai、Lamphun、Lampang、Phrae、Uttaradit、Nan、Chiang Rai、Phayao
- 6 – Nakhon Sawan、Uthai Thani、Kamphaeng Phet、Tak、Phichit、Sukhothai、Phitsanulok、Phetchabun
- 7 – Ratchaburi、Samut Sokhon、Samut Songkhram、Nakhon Pathom、Suphan Buri、Kanchanaburi、Phetchaburi、Prachuap Khiri Khan
- 8 – Nakhon Si Thammarat、Krabi、Phangnga、Ranong、Surat Thani、Chumphon、Phuket
- 9 – Songkhla、Pattani、Yala、Narathiwat、Trang、Phatthalung、Satun

实验电台：

E22AAA-E22AZZ

汤加（王国）

业余电台：

A35 后为 2 个字母

实验电台：

A35 后为 3 个字母，首字母须为字母 X

特立尼达和多巴哥

业余电台和

实验电台：

9Y4AA-9Y4ZZ

突尼斯

业余电台： 3V8AA-3V8ZZ

实验电台： TS8AA-TS8ZZ

土耳其

业余电台： TA后为1位数字和一个不超过3个字母的组合

图瓦卢

业余电台： T20AA-T29ZZ

实验电台： T22AA-T29ZZ

乌干达（共和国）

业余电台： 5X5AA-5X5ZZ

乌克兰

业余电台和

实验电台： UR、US、UT、UU、UV、UW、UX、UY、UZ、EM、EN或EO后为1位数字（0-9）和2或3个字母

阿拉伯联合酋长国

业余电台： A61后为一个不超过3个字母的组合

实验电台： A62后为一个不超过3个字母的组合

大不列颠及北爱尔兰联合王国

业余和实验电台	
许可类型	呼号构成
全面/高级/俱乐部 ¹⁾²⁾	G后为1位数字（1-8）和2或3个字母
	M后为1位数字（0、1、5）和3个字母
中介 ³⁾	2E后为1位数字（0、1）和3个字母
基础 ¹⁾	M3后为3个字母
中继器电台	GB3后为2个字母
信标电台	GB3后为3个字母
数据分组节点电台	GB7后为2个字母
数据分组邮箱电台	GB7后为3个字母
自动位置报告系统出口局电台	MB7U后为2个字母
单工互联网出口局（无人职守）电台	MB7I后为2个字母
特殊活动电台（临时）	GB后为1位数字（0-2、4-6、8）和2或3个字母
特殊－特殊活动电台（临时）	GB后为2或3位数（0-9）和2或3个字母
特殊比赛电台（临时）	G后为1位数字（0-9）和1个字母
	M后为1位数字（0-9）和1个字母

（见续）

大不列颠及北爱尔兰联合王国（续）

海外领地	呼号构成
Anguilla	VP2E后为2个字母
Montserrat	VP2M后为2个字母
British Virgin 群岛	VP2V后为2个字母
Turks和Caicos岛	VP5后为3个字母
Pitcairn岛及属地（Henderson、Ducie和Oeno岛）	VP6后为3个字母
Falkland群岛（Malvinas）和属地（South Georgia、South Sandwich岛） 南极领地	VP8后为3个字母- 全面许可 VP8后为4个字母- 特殊许可（144-146 MHz仅供本国使用，无审查）
Bermuda	VP9后为3个字母
Turks和Caicos岛	VQ5后为3个字母
Cayman岛	VQ6后为3个字母
英国印度洋领地（BIOT）（Diego Garcia和Chagos Archipelago）	VQ9后为3个字母
Gibraltar	ZB0、ZB2或ZB3后为3个字母
英国主管部门基地，塞浦路斯（Akrotiri和Dhekelia）	ZC4后为3个字母
Saint Helena	ZD7后为1至3个字母
Ascension岛	ZD8后为1至3个字母
Tristan da Cunha和Gough岛	ZD9后为1至3个字母
Cayman岛 – Grand Cayman	ZF1或ZF2后为3个字母
Cayman岛 – Little Cayman	ZF8后为3个字母
Cayman岛 – Cayman Brac	ZF9后为3个字母

1) 如持证者主电台地址或特殊比赛电台地址在下列地点并在此地址操作，按照以下详细清单，在上表呼号首字符后插入一个字母，以便对相关呼号予以修正：

- 无 – England
- U – Guernsey
- D – Isle of Man
- J – Jersey
- I – Northern Ireland
- M – Scotland
- W – Wales

2) 如俱乐部呼号是在以下所列地点发布的，按照以下详细清单，在上表所述呼号首字符之后插入一个字母，以便对相关呼号予以修正：

- X – England
- P – Guernsey
- T – Isle of Man
- H – Jersey
- N – Northern Ireland
- S – Scotland
- C – Wales

3) 当持证者主电台地址位于注 1)所列地点并在该地点操作时，按照注 1)详述清单，通过对上表所述呼号第 2 个字符的替代对相关呼号予以修正，但规定不对英格兰地址予以替代。

美利坚合众国

业余电台	
K0A-K9Z N0A-N9Z W0A-W9Z	数字后字母X除外
K0AA-K9ZZZ N0AA-N9ZZZ W0AA-W9ZZZ	
AA0A-AL9ZZ KA0A-KZ9ZZ NA0A-NZ9ZZ WA0A-WZ9ZZ	
KA0AAA-KZ9ZZZ WA0AAA-WZ9ZZZ	数字后字母X除外
实验电台	
AA2XAA-AE9XZZ AL2XAA-AL9XZZ KA2XAA-KZ9XZZ WA2XAA-WZ9XZZ	

乌拉圭（东岸共和国）

业余电台： CX 后为 1 位数字（1-9）和一个不超过 3 个字母的组合，首字母表示电台所处省

实验电台： CV、CW 或 CX 后为 1 位数字（1-9）和一个不超过 3 个字母的组合

瓦努阿图（共和国）

业余电台： YJ8 后为 2 个字母（通常是许可无线电业余爱好者的姓名首字母）
YJ8N* 后为 2 个字母
YJ8V** 后为 2 个字母

* 用于入门者操作的业余电台。

** 用于有限许可持有者的业余电台（VHF）。

梵蒂冈城国

业余电台： HV 后为 1 位数字和 2 个字母

委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）

业余电台： YV、YX 或 4M 后为 1 位数字和 3 个字母

越南（社会主义共和国）

业余电台： XV 或 3W 后为 1 位数字（2-9，表示电台所处地区）和 1 至 4 个字母

赞比亚（共和国）

业余电台： 9J2 后为 2 个字符，最后一个字符须为字母

津巴布韦（共和国）

业余电台： Z21AA-Z29ZZ

修正

修正编号	操作公报期号	主管部门
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		