

呼号组成的可能

(见第19条第III节)

电台类型	《无线电规则》条款号码	允许的组成	组合的可能性*	备注
固定电台	19.52	XXA-XXZ XXA2-XXZ9 XXA20-XXZ99 ¹ XXA200-XXZ999	26 208 2 080 20 800	¹ 尽可能重新开始 (见《无线电规则》第19.53款)
陆地电台	19.52	XXA-XXZ XXA2-XXZ9 XXA20-XXZ99 ¹ XXA200-XXZ999	26 208 2 080 20 800	
船舶电台	19.55	XXAA-XXZZ XXAA2-XXZZ9 XL2000-XL9999 XXA2000-XXZ9999	676 5 408 8 000 208 000	L = 第二个字符为字母
船舶的救生艇电台	19.60	P00-P99 **	每船100个	P = 母船的呼号 (见《无线电规则》第19.55 - 19.56款)
		P20-P99 ***	每船80个	
EPIRB电台	19.62	B P BP	无限制	B = 莫尔斯字母B P = 母船的呼号 (见《无线电规则》第19.55 - 19.56款)
航空器电台	19.58	XXAAA-XXZZZ	17 576	
航空器救生艇电台	19.64	P2-P9	每个航空器8个	P = 母机的完整呼号 (见《无线电规则》第19.58款)
陆地移动电台	19.66	XL2000-XL9999 XXA2000-XXZ9999 XXAA2000-XXZZ9999	8 000 208 000 5 408 000	L = 第二个字符, 须为字母
业务电台	19.68 19.68A 19.69	Y0A-Y9Z Y0XA-Y9XZ Y0XXA-Y9XXZ Y0XXXA-Y9XXXZ	260 6 760 175 760 4569 760	Y = 第一个字符, 字母应为B、F、G、I、K、M、N、R或W (见《无线电规则》第19.68款)
	19.68.1	XX0A-XX9Z XX0XA-XX9XZ XX0XXA-XX9XXZ XX0XXXA-XX9XXXZ	260 6 760 175 760 4569 760	
		XXX0A-XXX9Z XXX0XA-XXX9XZ XXX0XXA-XXX9XXZ	6 760 175 760 4569 760	

电台类型	《无线电规则》条款号码	允许的组成	组合的可能性*	备注
实验电台	19.68 19.68A	Y2A-Y9Z Y2XA-Y9XZ Y2XXA-Y9XXZ Y2XXXXA-Y9XXXXZ	208 5 408 140 608 3655 808	Y =第一个字符，字母应为B、F、G、I、K、M、N、R或W (见《无线电规则》第19.68款)
		XX2A-XX9Z XX2XA-XX9XZ XX2XXA-XX9XXZ XX2XXXXA-XX9XXXXZ	208 5 408 140 608 3655 808	
空间业务台站	19.71	XX00-XX99 XX000-XX999	100 1 000	如果第二个字符是数字
		XX20-XX99 XX200-XX999	80 800	如果第二个字符是字母

XX = 划分的呼号系列的头两个字符。

* = 实际的号码位数可能更少，以满足《无线电规则》第19.46 - 19.48款的规定。

** = 如果P的最后一个字符是数字。

*** = 如果P的最后一个字符是字母。