

ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات

رقم 1251 - 2022.IX.1

الاتحاد الدولي للاتصالات



مكتب الاتصالات الراديوية (BR) بالاتحاد الدولي للاتصالات

وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة
(وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو)

وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة
ومحطاتها التجريبية

(الوضع في 1 سبتمبر 2022)

ملاحظة من مكتب الاتصالات الراديوية

طلب مكتب الاتصالات الراديوية من الإدارات في الرسالة المعممة CR/486 المؤرخة 16 مايو 2022، أن تبليغ الاتحاد بوضعها الحالي فيما يتعلق بالحكم رقم 1.25 من لوائح الراديو بشأن الاتصالات الراديوية بين محطات خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية لديها وتلك التابعة لبلدان مختلفة. وتشير الرسالة المعممة أيضاً إلى أنه في حال عدم استلام أي ردود من إحدى الإدارات، سيُفترض أن الإدارة المعنية ليس لديها أي اعتراض على هذه الاتصالات الراديوية.

وطلب من الإدارات في الرسالة المعممة ذاتها، أن تبليغ المكتب أيضاً بشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية.

وهذا الملحق بالنشرة التشغيلية رقم 1251 المؤرخ 1 سبتمبر 2022 يلغي الملحق السابق بالنشرة التشغيلية رقم 1154 المؤرخ 15 أغسطس 2018 ويحل محله. ويأخذ هذا الملحق في الحسبان المعلومات الواردة من الإدارات فيما يتعلق بالحكم رقم 1.25 من لوائح الراديو. وفيما يتعلق بشكل الرموز الدليلية للنداء المخصصة لمحطات الهواة والمحطات التجريبية، في حال عدم ورود معلومات جديدة من إحدى الإدارات، تتاح المعلومات الواردة حالياً في سجلات المكتب ذات الصلة. سيجري تحديث هذا الملحق بسلسلة مرقمة من التعديلات المنشورة في النشرة التشغيلية. وعلاوةً على ذلك، تتاح أيضاً المعلومات التي يتضمنها هذا الملحق في الصفحة الإلكترونية <http://www.itu.int/pub/T-SP/e> ويمكن للمشاركين الاطلاع عليها من خلال النفاذ عن بُعد.

ويطلب من الإدارات التأكد من دقة المعلومات المنشورة في هذه الوثيقة وإبلاغ الاتحاد بأي تناقضات. وينبغي إخطار المكتب بالتغييرات المدخلة على المعلومات في أسرع وقت ممكن.

International Telecommunication Union
The Director of the Radiocommunication Bureau
Place des Nations
1211 GENEVA 20
Switzerland

الهاتف: + 41 22 730 5800

الفاكس: + 41 22 730 5785

البريد الإلكتروني: brmail@itu.int

لا شيء في طريقة عرض المعلومات في هذا الملحق أو في ترتيب البيانات ينطوي على موافقة الاتحاد أو قبوله فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على وضع وحدود الدول والأقاليم.

الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة (الرقم 1.25 من لوائح الراديو)

شكل الرموز الدليلية للنداء	الملاحظات والقيود المفروضة	بين محطات تابعة لبلدان مختلفة		إدارة البلد أو المنطقة الجغرافية
		محظورة	مسموح بها	
الصفحات	4	3	2	1
5	(1		x	أفغانستان.....
43	(1		x	دولة ألاسكا.....
	(1		x	جمهورية ألبانيا.....
11	(1		x	جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.....
43	(1		x	ساموا الأمريكية.....
	(1		x	إمارة أندورا.....
	(1		x	جمهورية أنغولا.....
42	(1		x	أنغويلا.....
	(1		x	أنتيغوا وبربودا.....
11	(1		x	جمهورية الأرجنتين.....
	(1		x	جمهورية أرمينيا.....
11	(1		x	أروبا.....
42	(1		x	جزيرة أسانسيون.....
12-11			x	أستراليا.....
12	(1		x	النمسا.....
	(1		x	جمهورية أذربيجان.....
36-35	(1		x	الأزور.....
12	(1		x	كومولث البهاما.....
13-12	(1		x	مملكة البحرين.....
	(1		x	جمهورية بنغلاديش الشعبية.....
13	(1		x	بربادوس.....
13			x	جمهورية بيلاروس.....
14-13	(1		x	بلجيكا.....
14	(1		x	بليز.....
14	(1		x	جمهورية بنن.....
42	(1		x	برمودا.....
14	(1		x	مملكة بوتان.....
14	(1		x	دولة بوليفيا متعددة القوميات.....
14	(1		x	جزر بونير وسان يوستايتوس وسابا.....
	(1		x	البوسنة والمهرسك.....
15	(1		x	جمهورية بوتسوانا.....
33	(1		x	جزيرة بوفيه.....
16-15	(1		x	جمهورية البرازيل الاتحادية.....
42	(1		x	الجزر العذراء البريطانية.....
16	(1		x	بروني دار السلام.....
16	(1		x	جمهورية بلغاريا.....

16	(1		x	بوركينيا فاصو
16	(1		x	جمهورية بوروندي
16	(1		x	جمهورية الرأس الأخضر
	(1		x	مملكة كمبوديا
16	(1		x	جمهورية الكاميرون
17-16	(1		x	كندا
39	(1		x	جزر الكناري
42	(1		x	جزر كايمان
17	(1		x	جمهورية إفريقيا الوسطى
17	(1		x	جمهورية تشاد
42	(1		x	جزر شاغوس (المحيط الهندي)
17	(1		x	شيلي
	(1		x	جمهورية الصين الشعبية
12-11			x	جزيرة كريسماس (المحيط الهندي)
21	(1		x	جزيرة كليبرتون
12-11			x	جزر كوكوس (كيلنغ)
17	(1		x	جمهورية كولومبيا
18	(1		x	اتحاد جزر القمر
18	(1		x	جمهورية الكونغو
18	(1		x	جزر كوك
18	(1		x	كوستاريكا
18	(1		x	جمهورية كوت ديفوار
18	(1		x	جمهورية كرواتيا
21	(1		x	أرخبيل كروزبي
18	(1		x	كوبا
18	(1		x	كوراساو
18	(1		x	جمهورية قبرص
19	(1		x	الجمهورية التشيكية
	(1	x		جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	(1		x	جمهورية الكونغو الديمقراطية
19	(1		x	الدانمارك
42	(1		x	ديغو غارسيا
19	(1		x	جمهورية جيبوتي
19	(1		x	كومولث دومينيكا
19	(1		x	الجمهورية الدومينيكية
17	(1		x	جزيرة إيستر
20-19	(1		x	إكوادور
20	(1		x	جمهورية مصر العربية
20	(1		x	جمهورية السلفادور
	(1		x	جمهورية غينيا الاستوائية
		x		إريتريا
20	(1		x	جمهورية إستونيا

21	(1		x	مملكة إسواتيني.....
42	(1		x	جزر فوكلاند (مالفيناس).....
19	(1		x	جزر فارويه.....
21	(1		x	جمهورية فيجي.....
21	(1		x	فنلندا.....
21	(1		x	فرنسا.....
21	(1		x	بولنيزيا الفرنسية.....
21	(1		x	الجمهورية الغابونية.....
21	(1		x	جمهورية غامبيا.....
21	(1		x	جورجيا.....
22			x	جمهورية ألمانيا الاتحادية.....
23	(1		x	غانا.....
42	(1		x	جبل طارق.....
23	(1		x	اليونان.....
19	(1		x	غرينلند.....
	(1		x	غرينادا.....
21	(1		x	مقاطعة غواديلوب الفرنسية.....
43	(1		x	غوام.....
23	(1		x	جمهورية غواتيمالا.....
21	(1		x	مقاطعة غيانا الفرنسية.....
23	(1		x	جمهورية غينيا.....
23	(1		x	جمهورية غينيا-بيساو.....
24	(1		x	غيانا.....
24	(1		x	جمهورية هايتي.....
43	(1		x	ولاية هاواي.....
12-11			x	جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد.....
24	(1		x	جمهورية هندوراس.....
	(1		x	هونغ كونغ (الإدارة الخاصة التابعة للصين).....
43	(1		x	جزيرة هاولاند.....
24	(1		x	هنغاريا.....
24	(1		x	أيسلندا.....
24	(1		x	جمهورية الهند.....
24	(1		x	جمهورية إندونيسيا.....
25	(1		x	جمهورية إيران الإسلامية.....
25	(1		x	جمهورية العراق.....
25	(1		x	أيرلندا.....
25	(1		x	دولة إسرائيل.....
26-25	(1		x	إيطاليا.....
26	(1		x	جامايكا.....
26	(1		x	اليابان.....
43	(1		x	جزيرة جارفيس.....
43	(1		x	جزيرة جونستون المرجانية.....

26	(1		x	المملكة الأردنية الهاشمية
	(1		x	جمهورية كازاخستان
26	(1		x	جمهورية كينيا
21	(1		x	جزر كيرغيلان
27	(1		x	جمهورية كيريباتي
27	(1		x	جمهورية كوريا
27	(1		x	دولة الكويت
27	(1		x	جمهورية قيرغيزستان
27	(1		x	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
27	(1		x	جمهورية لاتفيا
27	باستثناء إسرائيل		x	لبنان
27	(1		x	مملكة ليسوتو
	(1		x	جمهورية ليبيريا
28	(1		x	ليبيا
28	(1		x	إمارة ليختنشتاين
28	(1		x	جمهورية ليتوانيا
28	(1		x	لكسمبرغ
	(1		x	مكاو (الإدارة الخاصة التابعة للصين)
28	(1		x	جمهورية مدغشقر
35	(1		x	ماديرا
28	(1		x	ملاوي
29	(1		x	ماليزيا
29	(1		x	جمهورية ملديف
	(1		x	جمهورية مالي
29	(1		x	مالطة
39	(1		x	جزر ماريون
	(1		x	جمهورية جزر مارشال
21	(1		x	مقاطعة المارتينيك الفرنسية
29	(1		x	جمهورية موريتانيا الإسلامية
29	(1		x	جمهورية موريشيوس
21	(1		x	تجمع مايوت الإقليمي
30	(1		x	المكسيك
30	(1		x	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
43	(1		x	جزر ميدواي
31-30	(1		x	جمهورية مولدوفا
31	(1		x	إمارة موناكو
	(1		x	منغوليا
	(1		x	الجبل الأسود
42	(1		x	مونتسيرات
31	(1		x	مملكة المغرب
31	(1		x	جمهورية موزامبيق
31	(1		x	اتحاد ميانمار

31	(1		x	جمهورية ناميبيا.....
31	(1		x	جمهورية ناورو.....
31	(1		x	جمهورية نيبال الاتحادية الديمقراطية.....
31	(1		x	مملكة هولندا.....
21	(1		x	كاليدونيا الجديدة.....
32	(1		x	نيوزيلندا.....
32	(1		x	نيكاراغوا.....
33	(1		x	جمهورية النيجر.....
33	(1		x	جمهورية نيجيريا الاتحادية.....
33	(1		x	نيوي.....
12-11			x	جزيرة نورفولك.....
43	(1		x	كومولث جزيرة ماريانا الشمالية.....
	(1		x	مقدونيا الشمالية.....
33	(1		x	النرويج.....
33	(1		x	سلطنة عُمان.....
33	(1		x	جمهورية باكستان الإسلامية.....
	(1		x	جمهورية بالاو.....
43	(1		x	جزر بالميرا.....
	(1		x	جمهورية بنما.....
34	(1		x	بابوا - غينيا الجديدة.....
34	(1		x	جمهورية باراغواي.....
34	(1		x	بيرو.....
34	(1		x	جمهورية الفلبين.....
27	(1		x	جزر فينيكس.....
42	(1		x	جزر بيتكرن.....
35-34	(1		x	جمهورية بولندا.....
36-35	(1		x	البرتغال.....
43	(1		x	بورتوريكا.....
36	(1		x	دولة قطر.....
36	(1		x	الجمهورية التركية.....
21	(1		x	مقاطعة رثونيون الفرنسية.....
29	(1		x	جزيرة رودريغيس.....
36	(1		x	رومانيا.....
37-36	(1		x	الاتحاد الروسي.....
37	(1		x	جمهورية رواندا.....
21	(1		x	مقاطعة سان بارتليمي الفرنسية.....
42	(1		x	سانت هيلانة.....
	(1		x	اتحاد سانت كيتس ونيفيس.....
	(1		x	سانت لوسيا.....
21	(1		x	مقاطعة سان مارتن الفرنسية.....
21	(1		x	جزر سان بول وأمستردام.....
21	(1		x	تجمع سان بيير وميكيلون الإقليمي.....

	(1		x	سانت فنسنت و غرينادين.....
37	(1		x	دولة ساموا المستقلة.....
37	(1		x	جمهورية سان مارينو
37	(1		x	جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية.....
37	(1		x	المملكة العربية السعودية
38	(1		x	جمهورية السنغال.....
	(1		x	جمهورية صربيا
38	(1		x	جمهورية سيشيل
38	(1		x	سيراليون.....
38	(1		x	جمهورية سنغافورة.....
38	(1		x	سينت مارتن (الجزء الهولندي).....
38	(1		x	الجمهورية السلوفاكية
38	(1		x	جمهورية سلوفينيا.....
38	(1		x	جزر سليمان
	(1		x	جمهورية الصومال الاتحادية.....
39	(1		x	جمهورية جنوب إفريقيا
	(1		x	جمهورية جنوب السودان.....
39	(1		x	إسبانيا
39	(1		x	جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية
	(1		x	جمهورية السودان
39	(1		x	جمهورية سورينام
24	(1		x	جزر سوان
39	(1		x	السويد
40	(1		x	الاتحاد السويسري
40	(1	باستثناء إسرائيل	x	الجمهورية العربية السورية
	(1		x	جمهورية طاجيكستان
40	(1		x	جمهورية تنزانيا المتحدة
40	(1		x	تايلاند
	(1		x	جمهورية تيمور ليشتي الديمقراطية
	(1		x	جمهورية توغو.....
32	(1		x	توكيلاو.....
40	(1		x	مملكة تونغا.....
40	(1		x	ترينيداد وتوباغو
42	(1		x	ترستان دا كونيا
41	(1		x	تونس
	(1		x	تركمانستان
42	(1		x	جزر تركس وكايكوس.....
41	(1		x	توفالو
41	(1		x	جمهورية أوغندا
41	(1		x	أوكرانيا
41	(1		x	الإمارات العربية المتحدة

42-41	(1		x	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.....
43	(1		x	الولايات المتحدة الأمريكية.....
43	(1		x	جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة.....
43	(1		x	جمهورية أوروغواي الشرقية.....
	(1		x	جمهورية أوزبكستان.....
43	(1		x	جمهورية فانواتو.....
43	(1		x	دولة مدينة الفاتيكان.....
43	(1		x	جمهورية فنزويلا البوليفارية.....
43		باستثناء ما بين محطات خدمة الهواة الساتلية	x	جمهورية فيتنام الاشتراكية.....
43	(1		x	جزيرة ويك.....
21	(1		x	جزر واليس وفوتونا.....
	(1		x	جمهورية اليمن.....
43	(1		x	جمهورية زامبيا.....
43	(1		x	جمهورية زمبابوي.....

(1) لم تعرب هذه الإدارة عن موقفها صراحةً. ومن حيث إجراءات المشاورة، يُفترض أن هذه الإدارة ليس لديها أي اعتراض على الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدها والمحطات التابعة لبلدان أخرى (انظر الرسالة المعممة CR/486 المؤرخة 16 مايو 2022).

شكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

محطات الهواة: 7X0 و 7X2 و 7X3 و 7X4 و 7X5 متبوعة بحرفين أو 3 أحرف
المحطات التجريبية: 7X6 و 7X7 متبوعتين بحرفين أو 3 أحرف

جمهورية الأرجنتين

محطات الهواة: AY و AZ و LU و LW متبوعة برقم (0-9) وبحرفين أو 3 أحرف، يشير الحرف الأول إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة
الأحرف التي تشير إلى المقاطعات: B-A و C - العاصمة الاتحادية

D-E - مقاطعة بوينس آيريس

F - مقاطعة سانتا فيه

GA-GOZ - مقاطعة تشاكو

GP-GZZ - مقاطعة فورموزا

H - مقاطعة قرطبة

I - مقاطعة ميسيونيس

J - مقاطعة إنتري ريوس

K - مقاطعة توكومان

L - مقاطعة كورينثس

M - مقاطعة ميندوزا

N - مقاطعة سانتياغو ديل إستيرو

O - مقاطعة سالتا

P - مقاطعة سان خوان

Q - مقاطعة سان لويس

R - مقاطعة كاتاماركا

S - مقاطعة لاريوخا

T - مقاطعة جوجوي

U - مقاطعة لا بامبا

V - مقاطعة ريو نيغرو

W - مقاطعة شوبوت

XA-XOZ - مقاطعة سانتا كروز

XP-XZZ - مقاطعة تييرا ديل فويغو، وأنتاركتيكا وجزر جنوب المحيط الأطلسي

Y - نيوكين

Z - أنتاركتيكا

ملاحظة: يتعين على المبتدئين استعمال السابقة AZ.

آروبا

محطات الهواة: P43 أو P49 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

ملاحظات: '1' سيستعمل الهواة الأجانب الرمز الدليلي للنداء الذي تخصصه لهم إدارتهم متبوعاً بشرطة مائلة (/) ثم P4 لمدة سنة واحدة.
'2' تُخصص السابقة P40 أو P41 تليها مجموعة لا تزيد عن 3 أحرف أثناء المناسبات الخاصة لمدة لا تزيد عن شهر واحد.

أستراليا

محطات الهواة: VK أو AX* أو VI* متبوعاً برقم (يشير إلى الدولة أو الإقليم الذي تقع فيه المحطة) وبحرفين أو 3 أو 4 أحرف.

بالنسبة للرموز الدليلية للنداء ذات اللاحقات المكونة من 3 أو 4 أحرف، يشير الحرف الأول إلى فئة الرخصة.

(انظر تابع)

أستراليا (تابع)

يشار إلى محطات الهواة "المتقدمة" بالرموز الدليلية للنداء ذات اللاحقات المكونة من حرفين واللاحقات المكونة من 3 أحرف حيث يكون الحرف الأول هو A أو B أو C أو D أو E أو F أو G أو I أو J أو K أو S أو T أو U أو W أو X أو Y أو Z.

يشار إلى محطات الهواة "القياسية" بالرموز الدليلية للنداء ذات اللاحقات المكونة من 3 أحرف حيث يكون الحرف الأول هو H أو L أو M أو N أو P أو V.

يشار إلى محطات الهواة "القاعدة" بالرموز الدليلية للنداء ذات اللاحقات المكونة من 4 أحرف حيث يكون الحرف الأول هو F.

* للمناسبات التي لها أهمية وطنية خاصة أو أهمية خاصة على صعيد الولاية/الصعيد المحلي.

المحطات التجريبية AX يليه رقم (2-9) و 3 أحرف، حيث يشير الحرف الأول إلى الولاية أو الإقليم الذي تقع فيه المحطة.

ولاية أو إقليم										محطة
أنتاركتيكا	الأراضي الأسترالية الخارجية	الإقليم الشمالي	تسمانيا	غرب أستراليا	جنوب أستراليا	كوينزلاند	فيكتوريا	نيو ساوث ويلز	إقليم العاصمة الأسترالية	
-	9	8	7	6	5	4	3	2	1	هواة
-	-	D	T	W	S	Q	V	N	A	تجريبية

النمسا

محطات الهواة:

OE متبوعاً برقم (1-9)، يشير إلى المقاطعة أو المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو 3 أو 4 أحرف

حرف واحد فقط يشير إلى محطات المسابقات المستخدمة بشكل محدود بترخيص مؤقت، حرف يُستخدم بشكل صريح لمحطات النادي.

الحرف الأول من اللاحقة: "X" يشير إلى محطات المنارات والمرحلات ومحطات النادي؛ لا يمكن استخدام الحرف "Q".

OE متبوعاً برقم (2-9)، يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين (QA-QZ)

المحطات التجريبية:

الأرقام التي تشير إلى المقاطعات أو المناطق:

1 - فيينا (محطات الهواة فقط)

2 - سالزبرغ

3 - فيينا (المحطات التجريبية فقط)

4 - بورغنلاند

5 - النمسا العليا

6 - ستيريا

7 - تيرول

8 - كارينثيا

9 - فورارلبرغ

0 - خارج الأراضي الإقليمية

وبناءً على ذلك، أضيفت حروف إلى نهاية الرمز الدليلي للنداء:

M / تشغيل متنقل

P / تشغيل من أجهزة محمولة

MM / تشغيل على متن السفن

AM / تشغيل على متن الطائرات

كومونولث البهاما

محطات الهواة والمحطات التجريبية: C69AA-C62ZZ

مملكة البحرين

A9 متبوعاً برقم (من 0 إلى 9) ويسميتين أو 3 أو 4 سمات، يكون آخرها حرفاً.

محطات الهواة:

اللاحقة	الرقم	السابقة
حتى 4 سمات يكون آخرها حرفاً	9-0	A9

بربادوس

محطات الهواة: 8P6AA-8P6ZZ*

8P9AA-8P9ZZ**

* من أجل هواة الراديو الوطنيين.

** من أجل هواة الراديو الأجانب والزوار وحاملي الرخص قصيرة الأجل.

جمهورية بيلاروس

محطات الهواة:

EU أو EV أو EW متبوعاً برقم (4-1، 6-8 يشير إلى المدينة أو المنطقة (أوبلاست) التي توجد بها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف.

الأرقام التي تشير إلى المدينة أو المنطقة:

1. مدينة مينسك
2. منطقة مينسك
3. منطقة بريست
4. منطقة غرودنو
5. منطقة فيتبسك
6. منطقة موجيلف
7. منطقة غومل

يتضمن الرمز الدليلي للنداء:

4 سمات - الفئة A (يحمل المشغل رخصة CEPT، شهادة HAREC)

5 سمات - الفئة A والفئة B (يحمل المشغل رخصة CEPT، شهادة HAREC)

6 سمات - الفئة C (يحمل المشغل رخصة للمبتدئين، شهادة ARNEC)

5 سمات - الرمز الرابع هو W، X، Z لمحطات النادي

المحطات التجريبية:

EU1A00R-EU8Z99R	- (باستثناء EU5A00R-EU5Z99R) - المكبرات
EU1A00B-EU8Z99B	- (باستثناء EU5A00B-EU5Z99B) - المنارات الراديوية
EU10S-EU89S	- السواتل
EV0AA-EV9ZZ	- من أجل المحطات التي تعمل في المسابقات الإذاعية
EV10ISS-EV89ISS	- من أجل البعثات إلى المرافق الفضائية
EV0ANA-EV0ANZ	- من أجل المحطات التي تعمل في المنطقة القطبية
EV0A-EV9999Z	- من أجل المحطات التي تعمل في أيام المناسبات الوطنية والدولية الخاصة.

EU5، EV5، EW5، متبوعة بحرف واحد - من أجل المشاركين فقط في مسابقات اتصالات الإذاعة الدولية بالموجات القصيرة (SW) والموجات فوق القصيرة (USW) (حتى عام واحد).

ملاحظة: يجب على هواة الراديو الأجانب الذين يحملون تراخيص أن يستعملوا EW متبوعاً بشرطة ماثلة (/) وبالرمز الدليلي الخاص بهم

بلجيكا

محطات الهواة	
محطات أوتوماتية	ON0AA-ON0ZZ ON0AAA-ON0ZZZ
محطات الفئة 2	ON1AA-ON1ZZ ON1AAA-ON1ZZZ
غير مستعملة حالياً	ON2AA-ON2ZZ ON2AAA-ON2ZZZ
محطات الفئة 3	ON3AA-ON3ZZ ON3AAA-ON3ZZZ

(انظر تابع)

بلجيكا (تابع)

محطات الفئة 1	ON4AA-ON4ZZ ON4AAA-ON4ZZZ ON5AA-ON5ZZ ON5AAA-ON5ZZZ ON6AA-ON6ZZ ON6AAA-ON6ZZZ ON7AA-ON7ZZ ON7AAA-ON7ZZZ ON8AA-ON8ZZ ON8AAA-ON8ZZZ
محطات الفئة 3 للأجانب	ON9AAA-ON9AZZ
محطات الفئة 2 للأجانب	ON9BAA-ON9BZZ
محطات الفئة 1 للأجانب	ON9CAA-ON9CZZ
محطات النادي في أنتاركتيكا	OP0LE and OP00L
محطات الفئة 3 المؤقتة في أنتاركتيكا	OR3AA-OR3ZZ OR3AAA-OR3ZZZ
محطات الفئة 1 المؤقتة في أنتاركتيكا	OR4AA-OR4ZZ OR4AAA-OR4ZZZ
على متن محطة إرسال المعلومات	OR4ISS
رموز دلالية تكميلية للنداء من أجل محطات الفئة 1	OO0A-OO9Z OP0A-OP9Z OQ0A-OQ9Z OR0A-OR4Z OR6A-OR9Z OS0A-OS9Z OT0A-OT4Z OT6A-OT9Z
محطات للمسابقات عالية القدرة	OR5A-OR5Z OT5A-OT5Z

بليز

محطات الهواة: V31AA-V31ZZ - رخصة الفئة 1
V32AA-V32ZZ - رخصة الفئة 2

جمهورية بنن

محطات الهواة: TY متبوعاً برقم (9-1) وبحرفين

مملكة بوتان

محطات الهواة: A50AA-A50ZZ*
A51AA-A51ZZ**
A52AA-A52ZZ***

* من أجل نوادي ومحطات الهواة.
** من أجل هواة الراديو الوطنيين.
*** من أجل هواة الراديو الزائرين.

دولة بوليفيا متعددة القوميات

محطات الهواة: CP1AA-CP9ZZ

الأرقام التي تشير إلى الإدارات: 1 - لا باز
2 - تشوكيساكا
3 - أورورو

(انظر تابع)

دولة بوليفيا متعددة القوميات (تابع)

- 4 - بوتوسي
- 5 - كوتشاهامبا
- 6 - سانتا كروز
- 7 - تاريجا
- 8 - بيني
- 9 - باندو

يمكن أن يكون الرمز الدليلي للنداء متبوعاً بالأحرف "M" أو "MA" أو "MF" أو "MM" أو "S" أو "C" في الحالات التالية:

- M: للمحطات الأرضية المتنقلة،
- MA: للمحطات المتنقلة للطيران،
- MF: للمحطات النهرية المتنقلة،
- MM: للمحطات البحرية المتنقلة،
- S: لمحطات الفئة الثانية،
- C: للمحطات المشغلة بصفة مؤقتة.

جزر بونير وسان يوستايتوس وسابا

- محطات الهواة: PJ4AA-PJ4ZZZ - بونير
- PJ5AA-PJ5ZZZ - سان يوستايتوس
- PJ6AA-PJ6ZZZ - سابا

جمهورية بوتسوانا

- محطات الهواة: A22AA-A22ZZ

جمهورية البرازيل الاتحادية

محطات الهواة		
الفئة C	الفئتان A و B	الولاية
PU8JAA-PU8LZZ	PT8AAA-PT8ZZZ PT8AA-PT8ZZ	Acre
ZZ8HAA-ZZ8MZZ	*ZZ8HA-ZZ8MZ	
PU7AAA-PU7DZZ	PP7AAA-PP7ZZZ PP7AA-PP7ZZ	Alagoas
ZZ7AAA-ZZ7ZZZ	*ZZ7AA-ZZ7ZZ	
PU8GAA-PU8IZZ	PQ8AAA-PQ8YZZ PQ8AA-PQ8ZZ	Amapá
ZV8AAA-ZV8YZZ	*ZV8AA-ZV8ZZ	
PU8AAA-PU8CZZ	PP8AAA-PP8YZZ PP8AA-PP8ZZ	Amazonas
ZZ8AAA-ZZ8GZZ	*ZZ8AA-ZZ8GZ	
PU6JAA-PU6YZZ	PY6AAA-PY6YZZ PY6AA-PY6ZZ	Bahia
ZY6AAA-ZY6YZZ	*ZY6AA-ZY6ZZ	
PU7MAA-PU7PZZ	PT7AAA-PT7YZZ PT7AA-PT7ZZ	Ceará
ZV7AAA-ZV7YZZ	*ZV7AA-ZV7ZZ	
PU2AAA-PU2EZZ	PT2AAA-PT2YZZ PT2AA-PT2ZZ	Distrito Federal
ZV2AAA-ZV2YZZ	*ZV2AA-ZV2ZZ	
PU1AAA-PU1IZZ	PP1AAA-PP1YZZ PPIAA-PP1ZZ	Espírito Santo
ZZ1AAA-ZZ1YZZ	*ZZ1AA-ZZ1ZZ	
PU2FAA-PU2HZZ	PP2AAA-PP2YZZ PP2AA-PP2ZZ	Goiás
ZZ2AAA-ZZ2YZZ	*ZZ2AA-ZZ2ZZ	

(انظر تابع)

جمهورية البرازيل الاتحادية (تابع)

PU8MAA-PU8OZZ	PR8AAA-PR8YZZ	PR8AA-PR8ZZ	Maranhão
ZX8AAA-ZX8YZZ	*ZX8AA-ZX8ZZ		
PU9OAA-PU9YZZ	PY9AAA-PY9YZZ	PY9AA-PY9ZZ	Mato Grosso
ZY9AAA-ZY9YZZ	*ZY9AA-ZY9ZZ		
PU9AAA-PU9NZZ	PT9AAA-PT9YZZ	PT9AA-PT9ZZ	Mato Grosso do Sul
ZV9AAA-ZV9YZZ	*ZV9AA-ZV9ZZ		
PU4AAA-PU4YZZ	PY4AAA-PY4YZZ	PY4AA-PY4ZZ	Minas Gerais
ZY4AAA-ZY4YZZ	*ZY4AA-ZY4ZZ		
PU8WAA-PU8YZZ	PY8AAA-PY8YZZ	PY8AA-PY8ZZ	Pará
ZY8AAA-ZY8YZZ	*ZY8AA-ZY8ZZ		
PU7EAA-PU7HZZ	PR7AAA-PR7YZZ	PR7AA-PR7ZZ	Paraíba
ZX7AAA-ZX7YZZ	*ZX7AA-ZX7ZZ		
PU5MAA-PU5YZZ	PY5AAA-PY5YZZ	PY5AA-PY5ZZ	Paraná
ZY5AAA-ZY5YZZ	*ZY5AA-ZY5ZZ		
PU7RAA-PU7YZZ	PY7AAA-PY7YZZ	PY7AA-PY7ZZ	Pernambuco
ZY7AAA-ZY7YZZ	*ZY7AA-ZY7ZZ		
PU8PAA-PU8SZZ	PS8AAA-PS8YZZ	PS8AA-PS8ZZ	Piauí
ZW8AAA-ZW8YZZ	*ZW8AA-ZW8ZZ		
PU1JAA-PU1YZZ	PY1AAA-PY1YZZ	PY1AA-PY1ZZ	Rio de Janeiro
ZY1AAA-ZY1YZZ	*ZY1AA-ZY1ZZ		
PU7IAA-PU7LZZ	PS7AAA-PS7YZZ	PS7AA-PS7ZZ	Rio Grande do Norte
ZW7AAA-ZW7YZZ	*ZW7AA-ZW7ZZ		
PU3AAA-PU3YZZ	PY3AAA-PY3YZZ	PY3AA-PY3ZZ	Rio Grande do Sul
ZY3AAA-ZY3YZZ	*ZY3AA-ZY3ZZ		
PU8DAA-PU8FZZ	PW8AAA-PW8YZZ	PW8AA-PW8ZZ	Rondônia
ZZ8NAA-ZZ8SZZ	*ZZ8NA-ZZ8SZ		
PU8TAA-PU8VZZ	PV8AAA-PV8YZZ	PV8AA-PV8ZZ	Roraima
ZZ8AAA-ZZ8YZZ	*ZZ8TA-ZZ8ZZ		
PU5AAA-PU5LZZ	PP5AAA-PP5YZZ	PP5AA-PP5ZZ	Santa Catarina
ZZ5AAA-ZZ5YZZ	*ZZ5AA-ZZ5ZZ		
PU2KAA-PU2YZZ	PY2AAA-PY2YZZ	PY2AA-PY2ZZ	São Paulo
ZY2AAA-ZY2YZZ	*ZY2AA-ZY2ZZ		
PU6AAA-PU6IZZ	PP6AAA-PP6YZZ	PP6AA-PP6ZZ	Sergipe
ZZ6AAA-ZZ6YZZ	*ZZ6AA-ZZ6ZZ		
PU2IAA-PU2JZZ	PQ2AAA-PQ2YZZ	PQ2AA-PQ2ZZ	Tocantins
ZX2AAA-ZX2YZZ	*ZX2AA-ZX2ZZ		
PU0AAA-PU0ZZZ	PY0AAA-PY0ZZZ	PY0AA-PY0ZZ	Islas Marítimas
ZY0AAA-ZY0ZZZ	*ZY0AA-ZY0ZZ		

* الرموز الدليلية الخاصة للنداء: في المسابقات الوطنية والدولية والبعثات.

بروني دار السلام

V85 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف للاتصالات HF و VHF

محطات الهواة:

V85 متبوعاً بحرف واحد للاتصالات VHF فقط

جمهورية بلغاريا

محطات الهواة: LZ1-LZ9 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

بوركيينا فاصو

محطات الهواة والمحطات التجريبية: XT2 أو XT3 متبوعاً بحرفين

جمهورية بوروندي

محطات الهواة: 9U5 متبوعاً بحرفين

جمهورية كابو فردي

محطات الهواة: D44AA-D44ZZ

جمهورية الكاميرون

محطات الهواة: TJ1 متبوعاً بحرفين

كندا

محطة الهواة:	VA1، VE1 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- مقاطعات نوفا سكوتيا ونيو برونزويك	VA2، VE2 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- مقاطعة كيبيك	VA3، VE3 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- مقاطعة أونتاريو	VA4، VE4 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- مقاطعة مانيتوبا	VA5، VE5 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- مقاطعة ساسكاتشوان	VA6، VE6 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- مقاطعة ألبرتا	VA7، VE7 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- مقاطعة كولومبيا البريطانية	VE8 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- الأقاليم الشمالية (باستثناء نونافوت)	VE9 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- مقاطعة نيو برونزويك	VE0* متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- خدمة الهواة على متن سفينة	VO1 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- مقاطعة نيوفاوندلاند (باستثناء لابرادور)	VO2 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- لابرادور	VY0 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- إقليم نونافوت	VY1 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- إقليم يوكون	VY2 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
- مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد	

* VE0 معد للاستخدام عند تشغيل محطة هواة راديوية من سفينة تقوم برحلات دولية. المحطات التجريبية: VX9 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف - كندا (جميع المقاطعات والأقاليم)

جمهورية إفريقيا الوسطى

محطات الهواة والمحطات التجريبية: TL8 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف

جمهورية تشاد

محطات الهواة والمحطات التجريبية: TT8 متبوعاً بحرفين ويكون الحرف الأول هو A

شيلي

محطات الهواة:	CE أو XQ	متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو ثلاثة أحرف
	CE1-CE8	متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف
	CE9	متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف
	CE0Y	متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف
	CE0Z	متبوعاً بحرفين
	-	جزر خوان فرنانديز وسان فيليكس
	-	جزيرة عيد الفصح
	-	أنتاركتيكا
	-	البر الرئيسي لشيلي

جمهورية كولومبيا

محطات الهواة: HJ أو HK متبوعاً برقم (0-9)، يشير إلى المنطقة التي تنتمي إليها محطة الهواة الراديوية) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق: 0 - الأراضي الجزرية الكولومبية والخدمة المتنقلة البحرية

- 1 - إدارات أتلانتيكو وبوليفار وقرطبة وسوكري
- 2 - إدارات غواخيرا وماغدالينا وسيزار وشمال سانتاندير
- 3 - إدارات كوندينا ماركا وميتا وفيشادا
- 4 - إدارات أنتيوكيا وشوكو
- 5 - إدارات كاوكا وفالي ديل كاوكا
- 6 - إدارات كالداس وتوليمبا وريسارالدا وكينديو وهويلا
- 7 - إدارات سانتاندير وبوياكا وأروكا وكازاناري
- 8 - إدارات نارينيو وكاكويتا وبوتومايو
- 9 - إدارات أمازوناس وفاويس وغوانيا وغوافياري

ملاحظة: 5J أو 5K متبوعاً برقم (0-9) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف، مصرّح به بصفة مؤقتة لمحطات الهواة التي تعمل أثناء المسابقات والمناسبات الخاصة.

اتحاد جزر القمر

محطات الهواة: D68 متبوعاً بحرفين*

* يشير الحرفان إلى هوية المشغل.

جمهورية الكونغو

محطات الهواة والمحطات التجريبية: TN8AA-TN8ZZ

جزر كوك

محطات الهواة: ZK1 متبوعاً بحرفين

كوستاريكا

محطات الهواة: TE أو TI متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

جمهورية كوت ديفوار

محطات الهواة: TU2AA-TU2ZZ

المحطات التجريبية: TU3AA-TU3ZZ

جمهورية كرواتيا

محطات الهواة: 9A متبوعاً برقم وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

كوبا

محطات الهواة: T4 أو CL أو CM أو CO متبوعاً برقم (يشير إلى المقاطعة أو المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

أرقام تشير إلى المقاطعات أو المناطق: 1 - مقاطعة بينار ديل ريو

2 - مقاطعة هافانا سيتي

3 - مقاطعة هافانا

4 - بلدية جزيرة لاخويينود

5 - مقاطعة ماتانزاس

6 - مقاطعات فيلا كلارا وسينفويغوس وسانكتي سبيريثوس

7 - مقاطعات سييجو دي أيللا وكاماغوي

8 - مقاطعات سانتياغو دي كوبا وغرانما وهولغوين ولاس توناس وغوانتانامو

كوراساو

محطات الهواة: PJ2AA-PJ2ZZZ

جمهورية قبرص

محطات الهواة: 5B4AAA-5B4ZZZ

ملاحظة: سيستعمل الهواة الأجانب الرمز الدليلي للنداء الذي تخصصه لهم إدارتهم متبوعاً بشرطة مائلة (/) ثم 5B4 بصورة مؤقتة.

الجمهورية التشيكية

محطات الهواة: OK0-OK8 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

OL0-OL9 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

OK8 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف للأجانب الذي يقومون بالإرسال من أراضي الجمهورية التشيكية

OK0 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف للأغراض غير العادية على نحو استثنائي

OL0-OL9 متبوعاً بحرف واحد لأغراض مسابقات الهواة الدولية فقط

OL0-OL9 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف لأغراض استثنائية لفترة استمرار هذه الأغراض فقط

المحطات التجريبية: OK9 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف

الدانمارك

محطات الهواة			
اللاحقة	الرقم	السابقة	المنطقة
حتى 4 سمات، يكون آخرها حرفاً	9-0	5Q ، 5P ، OZ ، OV ، OU	الدانمارك
حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة أحرف	9-1	OY	جزر فارو
حرفان أو ثلاثة أحرف	9-1	OX	جرينلاند

جمهورية جيبوتي

محطات الهواة: J28AA-J28ZZ*

J20AA-J20ZZ**

* محطات الهواة المشغلة بصفة دائمة.

** محطات الهواة المشغلة بصفة مؤقتة.

ملاحظة: سيستعمل هواة الراديو J20 متبوعاً بمجموعة تتكون من 3 أحرف في المناسبات الخاصة.

كومنولث دومينيكا

محطات الهواة والمحطات التجريبية: J73AA-J73ZZ

الجمهورية الدومينيكية

محطات الهواة: HI متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

- الأرقام التي تشير إلى المناطق:
- 1 - جزيرة بياتا
 - 2 - جزيرة ساونا
 - 3 - منطقة سيياو الوسطى
 - 4 - منطقة خط الشمال الغربي
 - 5 - منطقة الجنوب الغربي
 - 6 - المنطقة الجنوبية الوسطى
 - 7 - المنطقة الشرقية
 - 8 - المنطقة الجنوبية
 - 9 - منطقة الشمال الغربي

إكوادور

محطات الهواة: HC أو HD متبوعاً برقم (1-8، يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

يتعين على المبتدئين استعمال الحرف N بعد الرقم الذي يشير إلى المقاطعة.

- الأرقام التي تشير إلى المقاطعات:
- 1 - مقاطعات كارتشي وإمبابورا وبيشينشا
 - 2 - مقاطعات غوياس (الساحل) ولوس ريوس
 - 3 - مقاطعات إيل أورو (الساحل) ولوخا
 - 4 - مقاطعات مانابي (الساحل) وإسميرالداس (الساحل)
 - 5 - مقاطعات شيمبوراكو وكانبار وأزواي
 - 6 - مقاطعات كوتوباكسي وتونغوراهاوا وبوليفار
 - 7 - مقاطعات نابو وباستازا ومورونا سانتياغو وزامورا وسوكومبيوس
 - 8 - مقاطعة غالاباغوس (جزر)

محطات التجريبية: HD9 متبوعاً بثلاثة أحرف

ملاحظة: يتعين على هواة الراديو الذين يعملون خلال المسابقات استعمال HD9 متبوعاً بحرف واحد بصورة مؤقتة.

جمهورية مصر العربية

محطات الهواة: SU متبوعاً برقم واحد وحرفين

جمهورية السلفادور

محطات الهواة: YS متبوعاً برقم (1-9، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

- الأرقام التي تشير إلى المناطق:
- 1 - إدارة سان سلفادور
 - 2 - إدارة سانتا أنا
 - 3 - إدارة سان ميغيل
 - 4 - إدارة لا ليبيرتاد
 - 5 - إدارات لا باز وكوسكاتلان وشالاتينانغو
 - 6 - إدارات أوسولوتان وسان فيسينتي وكابانياس
 - 7 - إدارة سونسوناتي
 - 8 - إدارة أهواشابان
 - 9 - إدارتا مورازان ولا أونينون

محطات التجريبية: HU9 متبوعاً بحرفين

ملاحظة: يجب على هواة الراديو الأجانب استعمال YS متبوعاً برقم (1-9، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبشرطة مائلة (/) وبالرقم الدليلي للنداء الخاص بهم.

جمهورية إستونيا

محطة الهواة: ES متبوعاً برقم (0-9)، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف الأرقام التي تشير إلى المقاطعات: 0 - المقاطعات الإدارية لهيومو وسارما وجميع الجزر الصغيرة من فايناميري

1 - تالين

2 - المقاطعة الإدارية لهارجوما

3 - المقاطعة الإدارية لليان ورايلا ويارفاما

4 - المقاطعات الإدارية لليان-فيروما وإدا-فيروما

5 - المقاطعات الإدارية لجوجيفا وتارتوما

6 - المقاطعات الإدارية لبولفا وفالغا وفوروما

7 - المقاطعة الإدارية لفيلجانديما

8 - المقاطعة الإدارية لبارنوما

9 - خارج الأراضي الإقليمية (لاستخدام رسمي من جانب الاتحاد الإستوني لراديو الهواة)

عندما تعمل محطات الهواة كمحطات محمولة أو متنقلة، تكون رموزها الدليلية للنداء متبوعة بشرطة مائلة (/) وبالأحرف "MM" أو "AM" أو "M" أو "P" في الحالات التالية:

- "MM" إذا كانت المحطة مشغلة على متن سفينة إستونية في المياه الدولية،

- "AM" إذا كانت المحطة مشغلة على متن طائرة إستونية،

- "M" إذا كانت المحطة مشغلة على متن بعض المركبات الأخرى بما في ذلك على متن سفينة في المياه الوطنية،

- "P" إذا كانت المحطة محمولة باليد.

يجب على هواة الراديو الأجانب أثناء زيارتهم لإستونيا استعمال ES متبوعاً برقم (0-8) يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة وبشرطة مائلة (/) وبالرقم الدليلي للنداء الخاص بهم.

مملكة إسواتيني

محطات الهواة: 3DA0 متبوعاً بحرفين - ترخيص كامل

3DA1 متبوعاً بحرفين - ترخيص مقيّد

جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية

محطات الهواة: ET3AA-ET3ZZ

9E3AA-9F3ZZ

جمهورية فيجي

محطات الهواة: 3D2 متبوعاً بحرفين

المحطات التجريبية: 3D3 متبوعاً بحرفين

فنلندا

محطات الهواة والمحطات التجريبية: OF أو OG أو OH أو OI أو OJ متبوعاً برقم ومجموعة لا تزيد عن 4 سمات، يكون آخرها حرفاً

فرنسا

محطات الهواة			
فرنسا (القارية)	³ AA-ZZZ	² 0-9	¹ F
كورسيكا والمقاطعات والأقاليم ما وراء البحار (باستثناء كالييدونيا الجديدة):			
غواديلوب	³ AA-ZZZ	⁴ 1-5	FG
مايوت	»	»	FH
سان بارتولومي	»	»	FJ
المارتينيك	»	»	FM
بولينيزيا الفرنسية	»	»	FO

(انظر تابع)

فرنسا (تابع)

سان بيير وميكلون	»	»	FP
رئونيون	»	»	FR
الأراضى الجنوبية والقطب الجنوبي	»	»	FT
جزر واليس وفوتونا	»	»	FW
غيانا	»	»	FY
كورسيكا	»	»	TK
كاليدونيا الجديدة	AA-ZZZ ⁵	8	FK

- (1) F متبوعاً بحرف (A أو B أو C أو D أو E) يشير إلى المجموعة التي تنتمي إليها محطة الهواة الراديوية، متبوعاً بحرف F يشير إلى محطة النادي الراديوية.
- (2) رقم من 0 إلى 9 (باستثناء الرقم 7).
- (3) حرفان أو 3 أحرف لتمييز محطة هواة الراديو.
- (4) رقم يشير إلى المجموعة التي تنتمي إليها محطة الهواة الراديوية (1: المجموعة A، و2: المجموعة B، و3: المجموعة C و4: المجموعة D و5: المجموعة E)، الرقم 0 يشير إلى محطة النادي الراديوية.
- (5) حرفان أو 3 أحرف لتمييز محطة هواة الراديو، على أن يكون K الحرف الأول الذي يشير إلى محطة النادي الراديوية.

الجمهورية الغابونية

محطات الهواة: TR8AA-TR8ZZ

جمهورية غامبيا

محطات الهواة: C53AA-C53ZZ

جورجيا

محطات الهواة: 4L متبوعاً برقم وبحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف

جمهورية ألمانيا الاتحادية

محطات الهواة		
الرموز الدليلية للنداء	غرض الاستخدام	الفترة
1	2	3
DA0A-DA0ZZ	محطات النادي	A
¹ DA1A-DA1Z	محطات النادي	A
¹ DA1AA-DA1ZZ	محطات فردية، محطات النادي، مكررات، منارات	A
DA2A-DA3Z	محطات النادي	A
DA2AA-DA2ZZ	محطات فردية، محطات النادي، مكررات، منارات	A
DA4A-DA4Z	دراسات تجريبية خاصة كمحطات النادي	E
² DA4AA-DA4ZZ	دراسات تجريبية خاصة كمحطات فردية	E
DA5A-DA5Z	دراسات تجريبية خاصة كمحطات النادي	A
² DA5AA-DA5ZZ	دراسات تجريبية خاصة كمحطات فردية	A
¹ DA6A-DA6Z	محطات النادي	E
¹ DA6AA-DA6ZZ	محطات فردية، محطات النادي، مكررات، منارات	E
DA7A-DA9Z	محطات النادي	E
DB0A-DD9Z	محطات النادي	A
DB0AA-DB0ZZ	مكررات، منارات	A
DB1AA-DD9ZZ	محطات فردية	A
DF0A-DH9Z	محطات النادي	A
DF0AA-DF0ZZ	محطات النادي	A

(انظر تابع)

جمهورية ألمانيا الاتحادية (تابع)

A	محطات فردية	DF1AA-DH9ZZZ
A	محطات النادي	DJ0A-DM9Z
A	محطات فردية	DJ0AA-DJ9ZZZ
A	محطات النادي	DK0AA-DK0ZZZ
A	محطات فردية	DK1AA-DK9ZZZ
A	محطات النادي	DL0AA-DL0ZZZ
A	محطات فردية	DL1AA-DL9ZZZ
A	مكررات، منارات (DM0ZA-DM0ZZZ: مكررات مع تكنولوجيا جديدة)	DM0AA-DM0ZZZ
A	محطات فردية	DM1AA-DM9ZZZ
E	محطات النادي	DN0A-DN0ZZZ
A	محطات تستخدم لتعليمات العمليات الراديوية	² DN1AA-DN6ZZZ
E	محطات تستخدم لتعليمات العمليات الراديوية	² DN7AA-DN8ZZZ
E	محطات النادي	DO0A-DO9Z
E	مكررات، منارات (DO0ZA-DO0ZZZ: مكررات مع تكنولوجيا جديدة)	DO0AA-DO0ZZZ
E	محطات فردية	DO1AA-DO9ZZZ
A	محطات النادي (مواقع خارج الأراضي الإقليمية)	DP0A-DP1Z
A	محطات النادي، مكررات، منارات، دراسات تجريبية خاصة (مواقع خارج الأراضي الإقليمية)	DP0AA-DP1ZZZ
E	محطات النادي (مواقع خارج الأراضي الإقليمية)	DP2A-DP2Z
E	محطات النادي، مكررات، منارات، دراسات تجريبية خاصة (مواقع خارج الأراضي الإقليمية)	DP2AA-DP2ZZZ
A	محطات النادي	DP3A-DR9Z

(1) للموظفين فقط بموجب اتفاق مركز القوات (SOFA).

(2) للموظفين أيضاً بموجب اتفاق مركز القوات (SOFA).

ملاحظة: سيستعمل هواة الراديو الأجانب بدون إقامة دائمة في ألمانيا DL متبوعاً بشرطة مائلة (/) ورمزهم الدليلي الوطني للنداء فيما يخص الفئة A، أو DO متبوعاً بشرطة مائلة (/) ورمزهم الدليلي الوطني للنداء فيما يخص الفئة E، أو الرمز الدليلي الشخصي التنظيمي للنداء.

المحطات التجريبية: DI2AA-DI2ZZ

غانا

محطات الهواة: 9G1 متبوعاً بحرفين أو أكثر *

9G5 متبوعاً بحرفين أو أكثر **

المحطات التجريبية: 9G2 متبوعاً بحرفين

* من أجل هواة الراديو الوطنيين.

** من أجل هواة الراديو الأجانب.

اليونان

محطات الهواة والمحطات التجريبية: SV* أو SW** متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو 3 أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق:

1 - ستريا هيلاس

2 - مقدونيا الوسطى والغربية

3 - بيلوبونيس

4 - تيسالي

5 - مقاطعة دودكيا نيز

6 - إبيروس

7 - مقدونيا الشرقية وتراس

(انظر تابع)

اليونان (تابع)

- 8 - جميع الجزر (باستثناء تلك المنتمية إلى مقاطعات كريتيان ومقاطعة دوكيكانيز)
9 - مقاطعات كريتيان وجزرها

* الفئة 1.

** الفئة 2.

- ملاحظات: '1' يُخصص SV0 أو SW0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف لهواة الراديو اليونانيين الذين يجوز لهم رخصة أجنبية ولهواة الراديو الذين لديهم إقامة دائمة.
'2' تُخصص السابقة J4 أو SX أو SY كرمز دليلي خاص للنداء من أجل النقابات اليونانية لهواة الراديو والمجموعات اليونانية لهواة الراديو وهواة الراديو اليونانيين وهواة الراديو الأجانب.
'3' تُخصص السابقة SZ للاتحاد اليوناني لهواة الراديو والمختبرات الجامعية اليونانية في مجال الاتصالات اللاسلكية.

جمهورية غواتيمالا

- محطات الهواة: TG متبوعاً برقم (4-9)، يشير إلى الإدارة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين
الأرقام التي تشير إلى الإدارات: 4 - سولولا وشيمالتينانغو وسوتشيتيبسيكس وإسكوينتلا وسانتا روزا
5 - هويهويتينانغو وكتيشيه وتوتونيكابان
6 - زاكابا وتشيكيمولا وجوتيابا
7 - بوتين وألتا فيراباز وإزابال
8 - سان ماركوس وكتيتالتينانغو وريتلولو
9 - غواتيمالا وجالابا وإلبروغريسو وباخافيراباز وساكاتيبسيكس
TD9A-TD9Z المحطات التجريبية:

جمهورية غينيا

- محطات الهواة: 3X0AA-3X9ZZ
المحطات التجريبية: 3X2AAA-3X9ZZ

جمهورية غينيا-بيساو

- محطات الهواة: J52UAB-J52UAI

غُيانا

- محطات الهواة والمحطات التجريبية: 8R1AAA-8R1ZZZ - ديميرارا
8R2AAA-8R2ZZZ - بيربيس
8R3AAA-8R3ZZZ - إسكيبيو

جمهورية هايتي

- محطات الهواة: HH متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين

جمهورية هندوراس

- محطات الهواة: HR متبوعاً برقم (1-9)، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبما يلي:
- حرف واحد للفئة العليا التي تتمتع بعشرين سنة أو أكثر من الخبرة الجيدة،
- حرفان للفئة العليا التي تتمتع بأقل من عشرين سنة من الخبرة،
- 3 أحرف للفئة المتقدمة والعامه.
HQ متبوعاً برقم (1-9)، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبما يلي:

- حرف واحد للأحداث الخاصة الوطنية والدولية التي يشارك فيها هواة الراديو المحليين والأجانب من الإدارات التي أبرمت اتفاقات متبادلة،
- 3 أحرف لفئة المبتدئين.

هنغاريا

محطات الهواة: HA أو HG متبوعاً برقم (9-0) ومجموعة لا تزيد عن أربع سمات، يكون آخرها حرفاً

أيسلندا

محطات الهواة: TF متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

بالنسبة إلى حاملي رخصة المبتدئين، يجب أن يكون الحرف الأخير هو N.

تستعمل رموز دلالية للنداء متبوعة بشرطة مائلة (/) وبحرف "M" أو حرف "P" في الحالات التالية:

- حرف "M" للإشارة إلى محطة متنقلة،

- حرف "P" للإشارة إلى محطة محمولة.

جمهورية الهند

محطات الهواة: VU2 أو VU3 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - أراضي الهند الرئيسية

VU4 أو VU7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - الجزر الوطنية

المحطات التجريبية: VU4 متبوعاً بحرفين

جمهورية إندونيسيا

محطات الهواة: YB أو YE متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد* أو حرفين أو 3 أحرف - رخصة متقدمة

YC أو YF متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد* أو حرفين أو 3 أحرف - رخصة عامة

YD أو YG أو YH متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد* أو حرفين أو 3 أحرف - رخصة للمبتدئين

* اللاحقة ذات الحرف الواحد ليست للاستخدام الشخصي للرمز الدليلي للنداء، ولكن فقط للمحطات التنظيمية ذات الأنشطة المتعلقة بأحداث خاصة.

جمهورية إيران الإسلامية

محطات الهواة: EP1AA-EP9ZZ

جمهورية العراق

محطات الهواة: YI1 متبوعاً بثلاثة أحرف

أيرلندا

محطات الهواة: EI متبوعاً برقم (9-2) ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

دولة إسرائيل

محطات الهواة: 4X1 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4X4 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4X6 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4X8 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4Z1 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

(انظر تابع)

دولة إسرائيل (تابع)

- 424 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف
- 425 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف
- 427 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف
- 429 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

إيطاليا

محطات الهواة:

- 10 أو IK0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - لازيو وأومبريا
- 11 أو IK1 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - ليغوريا وبيمونتي ومقاطعة نوفارا
- 12 أو IK2 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - لومبارديا ومقاطعة مانتوفا
- 13 أو IK3 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - فينيتو ومقاطعة روفيجو
- 14 أو IK4 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - إميليا-رومانا ومقاطعة بياسينزا
- 15 أو IK5 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - توسكانا
- 16 أو IK6 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - ماركي وأبروتسي
- 17 أو IK7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - بوغلي ومقاطعة ماتيرا
- 18 أو IK8 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - كومبانيا وموليس وكالابريا ومقاطعة بوتنسا
- IA5 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "توسكان" (كابريا وسيربوي وإلبا وفورميكا دي بورانو وفورميتشي دي غروسستو وجيانوتي وجيغليو وغورغونا ومونتيكريستو وبانوسا وسكوغليو دافريكا)
- IB0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "بونزياني" (بالمارولا وبونزا وسكوغليو ديلا بوتي وسانتو ستيفانو وفينيتوني وزانوني)
- IC8 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "نابوليتاني" (كابري وإشيا ولي غالي وبروسيدا وفيفارا)
- ID9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "إيولي" (أليكو دي وباسيلوترو ودينو وفيليكودي وفورميكي وليباري وليسكا بيانكا وباناريا وسالينا وسان بييترو أكانا وسترومبولي وسترومبوليكيو وفولكانو)
- IE9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزيرة أوستيكا
- IF9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "إغادي" (أسينيلي وفاينيانا ولا فورميكا وليفانزو وماراوني وماريتيمو وستاغوني)
- IG9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "بيلاججي" (لامبيدوزا ولا مبيوني ولينوزا)
- IH9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزيرة بانتيليريا
- IJ7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - أرخبيل "كبرادي"
- IL7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "تريميتي" (كابارا وبيانونزا وسان دومينو وسان نيكولا)
- IM0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "ساردينيا" (أسينارا وبيسي وبوديلي وكاربونارا وكابريلا وكافولي وكورسيلبي وكريتاسيو وفورادادا وإل كاتالانو وإل تورو وإل فيتيلو ولا مادالينا ولا فاكا ومال دي فينتري ومولارا ومورتوريو ونيباني وأوغلياسترا وبان دي زوكيرو وبيانا وكيرا ورازولي وروسا وروغليا وسان أنتيوكو وسان بييترو وسان مكاريو وسان ماريا وسيرينيتارا وصوفي وسبارجي وسوغودو وتافولارا)
- IN3 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - ترينتينو-ألتو أديجي
- IP1 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "ليغوريا"
- IS0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - ساردينيا
- IT9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - سيسيليا
- IV3 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - فريولي وفينيزيا جوليا
- IW0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - رخص خاصة
- IX1 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - وادي أوستا

جامايكا

محطات الهواة والمحطات التجريبية: 6Y5AA-6Y5ZZ

ملاحظة: سوف يستعمل الهواة الأجانب الرمز الدليلي للنداء الذي تخصصه لهم إدارتهم متبوعاً بشرطة مائلة (/) ثم 6Y5.

اليابان

JAnAA-JAnZZ	(n = 0-9)	محطات الهواة:
JR6AA-JR6NZ		
JRnVA-JRnWZ	(n = 0-9)	
JR6YA-JR6YZ		
JxnAAA-JxnQQZ	(x = A, E-S) (n = 0-9)	
JxnQUA-JxnZZZ	(x = A, E-S) (n = 0-9)	
JD1AAA-JD1QQZ		
JD1QUA-JD1ZZZ		
7JnAAA-7JnBZZ	(n = 0, 4, 5, 7-9)	
7JnAAA-7JnCZZ	(n = 2, 3, 6)	
7J1AAA-7J1DZZ		
7JnYAA-7JnYMZ	(n = 0-5, 7-9)	
7J6YAA-7J6YQZ		
7xnAAA-7xnQQZ	(x = K-N) (n = 1-4)	
7xnQUA-7xnZZZ	(x = K-N) (n = 1-4)	
8xnAAA-8xnQZZ	(x = J, N) (n = 0-9)	
8xnQUA-8xnZZZ	(x = J, N) (n = 0-9)	
JxnA-JxnZ	(x = B, G, J, O, S) (n = 2-9)	المحطات التجريبية:
JxnAA-JxnZZ	(x = B, G, J, O, S) (n = 2-9)	

المملكة الأردنية الهاشمية

JY1AA-JY9ZZ محطات الهواة:

جمهورية كينيا

5Z4AA-5Z4ZZ محطات الهواة:

5Z5AA-5Z5ZZ المحطات التجريبية:

جمهورية كيريباتي

T3 متبوعاً برقم (9-0) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف محطات الهواة:

T3 متبوعاً برقم (0 أو 1) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف المحطات التجريبية:

جمهورية كوريا

HL1AA-HL9ZZ (1) محطات الهواة:
HL1AAA-HL9ZZZ

HL0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف (مجموعة هواة) (2)

6M2AA-6M2ZZ المحطات التجريبية:

6N2AA-6N2ZZ

ملاحظة: DS، DT، D7، D8، D9، 6K، 6L، 6M، 6N متبوعاً برقم وبحرفين أو 3 أحرف مخصصة على أساس مؤقت في المناسبات الخاصة.

دولة الكويت

9K2 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين محطات الهواة

9K9 متبوعاً بحرف واحد

جمهورية قيرغيزستان

محطات الهواة: EX متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد أو حرفين

ملاحظة: سوف يستعمل هواة الراديو الأجانب EX متبوعاً بشرطة ماثلة (/) وبالرمز الدليلي لوطنهم.

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

محطات الهواة: XW8AA-XW8DZ

المحطات التجريبية: XW8EA-XW8EZ

جمهورية لاتفيا

محطات الهواة والمحطات التجريبية: YL متبوعاً برقم وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

لبنان

محطات الهواة: OD5 متبوعاً بحرفين

المحطات التجريبية: OD9 متبوعاً بحرفين

مملكة ليسوتو

محطات الهواة والمحطات التجريبية: 7P8 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

ليبيا

محطات الهواة: 5A متبوعاً برقم (9-0) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

المحطات التجريبية: 5A متبوعاً برقم (خلاف 0 أو 1) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

إمارة ليختنشتاين

محطات الهواة: HB0AAA-HB0XXX

HB0YAA-HB0YZZ – رخصة للمبتدئين

HB0ZAA-HB0ZZZ

جمهورية ليتوانيا

محطات الهواة والمحطات التجريبية: LY متبوعاً برقم (4-1) وبحرف واحد إلى 4 أحرف

ملاحظة: LY متبوعاً برقمين إلى 4 أرقام وبحرف واحد مرخص به فقط لتكوين الرموز الدليلية للنداء في المناسبات.

لكسمبرغ

مكررات، منارات، محطات مجموعة	LX0A-LX0ZZZ
محطات فردية تعمل بموجب شهادة HAREC	LX1A-LX1ZZZ
	LX2A-LX2ZZZ
	LX3A-LX3ZZZ
محطات مجموعة	LX4A-LX4ZZZ

(انظر تابع)

لكسمبرغ (تابع)

محطات مجموعة، محطات تجريبية	LX5A-LX5ZZZZ
محطات فردية يشغلها مبتدئون	LX6A-LX6ZZZZ
محطات فردية تعمل خلال المسابقات	LX7A-LX7ZZZZ
محطات مجموعة	LX8A-LX8ZZZZ
	LX9A-LX9ZZZZ

ملاحظة: يجب على هواة الراديو الأجانب الذين يحملون تراخيص مؤقتة أن يستعملوا LX متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبالرمز الدليلي الخاص بهم.

جمهورية مدغشقر

محطات الهواة: 5R8 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف
المحطات التجريبية: 5S6 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

ملاوي

محطات الهواة: 7Q7 متبوعاً بحرفين

ماليزيا

محطات الهواة		
الإقليم	الفئة	الرموز الدليلية للنداء
شبه جزيرة ماليزيا	A	9M2AAA-9M2ZZZ
	B	9W2AAA-9W2ZZZ
صباح	A	9M6AAA-9M6ZZZ
	B	9W6AAA-9W6ZZZ
ساراواك	A	9M8AAA-9M8ZZZ
	B	9W8AAA-9W8ZZZ
المحطات التجريبية		
9M4EAA-9M4EZZ		

جمهورية ملديف

محطات الهواة: 8Q7AA-8Q7ZZ

مالطة

قابلية التطبيق	الرمز الدليلي للنداء
التراخيص الممنوحة قبل 1 يونيو 2019 لأصحاب التراخيص الموجودين في مالطة في الفئة A. لم تعد تُخصص الرموز الدليلية للنداء ضمن هذه السلسلة.	9H1A-9H1ZZ
التراخيص الممنوحة اعتباراً من 1 يونيو 2019 لأصحاب التراخيص الموجودين في مالطة.	9H2A-9H2ZZ
تراخيص مؤقتة	9H3A-9H3ZZ
التراخيص الممنوحة قبل 1 يونيو 2019 لأصحاب التراخيص الموجودين في غوزو في الفئة A. لم تعد تُخصص الرموز الدليلية للنداء ضمن هذه السلسلة.	9H4A-9H4ZZ
التراخيص الممنوحة قبل 1 يونيو 2019 لأصحاب التراخيص الموجودين في مالطة وغوزو في الفئة B. لم تعد تُخصص الرموز الدليلية للنداء ضمن هذه السلسلة.	9H5A-9H5ZZ
تراخيص مؤقتة للمسابقات الإذاعية أو الأحداث التجريبية أو الخاصة	9H6A-9H6ZZ
التراخيص الممنوحة اعتباراً من 1 يونيو 2019 لأصحاب التراخيص الموجودين في غوزو	9H7A-9H7ZZ

جمهورية موريتانيا الإسلامية

محطات الهواة: 5T5 متبوعاً بحرفين
المحطات التجريبية: 5T2 متبوعاً بحرفين

جمهورية موريشيوس

محطات الهواة: 3B6 متبوعاً بحرفين - أغاليغا
3B7 متبوعاً بحرفين - سان براندون
3B8 متبوعاً بحرفين - موريشيوس
3B9 متبوعاً بحرفين - رودريغز

ملاحظة: يجب على هواة الراديو الأجانب الذين يحملون رخصة خاصة بالزوار أن يستعملوا 3B8 متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبالرمز الدليلي الخاص بهم.

المكسيك

محطات الهواة	
الجزء القاري	
XE0A-XE0ZZZ	
المنطقة 1: Jalisco و Hidalgo و Guanajuato و Colima و Distrito Federal و Querétaro و Puebla و Nayarit و Morélos و Michoacán و Estado de México و Veracruz و Tlaxcala و	XE1A-XE1ZZZ
المنطقة 2: Baja California Sur و Baja California Norte و Aguascalientes و Sinaloa و San Luis Potosí و Nuevo León و Durango و Chihuahua و Coahuila و Zacatecas و Tamaulipas و Sonora و	XE2A-XE2ZZZ
المنطقة 3: Tabasco و Quintana Roo و Oaxaca و Guerrero و Chiapas و Campeche و Yucatán و	XE3A-XE3ZZZ
الجزء الجزري	
XF0A-XF0ZZZ	
المنطقة 1: Sinaloa و Sonora و Baja California Sur و Baja California Norte و Nayarit و	XF1A-XF1ZZZ
المنطقة 2: Campeche و Tabasco و Veracruz و Tamaulipas و	XF2A-XF2ZZZ
المنطقة 3: Quintana Roo و Yucatán و	XF3A-XF3ZZZ
المنطقة 4: Chiapas و Oaxaca و Guerrero و Michoacán و Colima و Jalisco و	XF4A-XF4ZZZ

ملاحظات: '1' سيستخدم هواة الراديو الأجانب الذي يعملون في الجزء القاري XE1 أو XE2 أو XE3 متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبالرمز الدليلي لوطنهم.
'2' سيستعمل هواة الراديو XA أو XB أو XC أو XD أو XE أو XF أو XG أو XH أو XI أو 4A أو 4B أو 4C أو 4D أو 6E أو 6F أو 6J، متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف في الأحداث الخاصة فقط.

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

محطات الهواة: V63 متبوعاً بحرفين
المحطات التجريبية: V62 متبوعاً بحرف X وبحرفين

جمهورية مولدوفا

محطات الهواة: ER1 - ER5 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف
يمكن أن تتكون اللاحقة من: - حرفين أو ثلاثة أحرف للمحطات الفردية (يُحظر استعمال الحرف K للحرف الأول)

(انظر تابع)

جمهورية مولدوفا (تابع)

- ثلاثة أحرف لمحطات النادي (على أن يكون الحرف الأول هو K)
 - رقم واحد أو رقمين أو ثلاثة أرقام أو أكثر و/أو أحرف للرموز الدليلية الخاصة للنداء والمنارات والمكررات.
 - 4 سمات ← الفئة A؛
 - 5 سمات ← الفئة A والفئة B؛
 - 6 سمات ← الفئة C.
- يستخدم ER6 - ERO متبوعاً برقمين أو أكثر للرموز الدليلية الخاصة للنداء الموزعة للأحداث الخاصة يمكن توزيع ER1 - ERO متبوعاً برقمين أو أكثر إلى:
- فرد مُقيم - مواطن من جمهورية مولدوفا؛
 - مواطن أجنبي أو أحد النبلاء الذين لديهم إقامة دائمة في جمهورية مولدوفا (مثبتة بالوثائق المناظرة)؛
 - مقيم بصفة قانونية في جمهورية مولدوفا.

جمهورية مولدوفا (تابع)

رموز دليلية للنداء متبوعة بشرطة مائلة (/) وبالأحرف "MM" و"AM" و"M" و"P" في الحالات التالية:

- MM: للمحطات المتنقلة البحرية أو النهرية،
- AM: للمحطات المتنقلة للطيران،
- M: للمحطات المتنقلة للأرض،
- P: للمحطات المحمولة للأرض.

ملاحظة: سيستعمل هواة الراديو الأجانب المرخص لهم ER متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبالرمز الدليلي لوطنهم.

إمارة موناكو

- محطات الهواة: 3A2AA-3A2ZZ - الفئة 1 - رخصة عامة
- 3A1AA-3A1ZZ - الفئة 2 - رخصة تقتصر على النطاقين 144-146 MHz و 430-440 MHz
- 3A2AAA-3A2ZZZ - نادي الراديو
- 3A9A-3A9Z: المحطات التجريبية:

المملكة المغربية

- CN2AA-CN2ZZ: محطات الهواة:
- CN8AA-CN8ZZ
- CN4AA-CN4ZZ: المحطات التجريبية:

جمهورية موزامبيق

- C9 متبوعاً برقم (يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف الأرقام التي تشير إلى المقاطعات: 1 - مابوتو
- 2 - غازا-إنهامبان
- 3 - صوفالا-مانيكوا
- 4 - زامبيزيا-نامبولا
- 5 - تيتي-نياسا
- 6 - س. ديلغادو

اتحاد ميانمار

- XZ2AA-XZ2ZZ: محطات الهواة والمحطات التجريبية:

جمهورية ناميبيا

محطات الهواة: V50A-V50ZZZ - محطة بترخيص مقيد
V51A-V51ZZZ - محطة بترخيص كامل
V5 متبوعاً بالرمز الدليل الحالي للنداء - محطة ضيوف
V59A-V59ZZZ المحطات التجريبية:

جمهورية ناورو

محطات الهواة: C2 متبوعاً برقم تحديد الفئة وبحرفين

جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية

محطات الهواة: 9N1AA-9N1ZZZ

مملكة هولندا

محطات الهواة: PA0 أو PA1 أو PA6 أو PA4 أو PI6 أو PI7 أو PI8 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف
PA2 أو PA3 أو PBO أو PDO أو PE0 أو PE1 أو PI1 أو PI2 أو PI3 متبوعاً بثلاثة أحرف
PI5 أو PI9 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف المحطات التجريبية:

نيوزيلندا

محطات الهواة والمحطات التجريبية	
المنطقة	الرموز الدليلية للنداء
2	1
نيوزيلندا	ZL1AA-ZL4WZ ZL1AAA-ZL4WZZ ZL1AAAA-ZL4WZZZ
الأحداث الخاصة في نيوزيلندا	ZK0A-ZK9ZZZ ZL0A-ZL0ZZZ ZL1A-ZL4W ZM0A-ZM0ZZZ ZM1A-ZM9ZZZ**
أنتاركتيكا	ZL5AA-ZL5WZ ZL5AAA-ZL5WZZ ZL5AAAA-ZL5WZZZ
الأحداث الخاصة في أنتاركتيكا	ZL5A-ZL5W
رابطة نيوزيلندا للمرسلات الراديوية (NZART)*	ZL6AA-ZL6WZ ZL6AAA-ZL6WZZ ZL6AAAA-ZL6WZZZ
الأحداث الخاصة لرابطة NZART*	ZL6A-ZL6W
جزر تشاتام	ZL7AA-ZL7WZ ZL7AAA-ZL7WZZ ZL7AAAA-ZL7WZZZ
الأحداث الخاصة في جزر تشاتام	ZL7A-ZL7W
جزر كيرماديك	ZL8AA-ZL8WZ ZL8AAA-ZL8WZZ ZL8AAAA-ZL8WZZZ
الأحداث الخاصة في جزر كيرماديك	ZL8A-ZL8W
جزر أوكلاند/كامبل	ZL9AA-ZL9WZ ZL9AAA-ZL9WZZ ZL9AAAA-ZL9WZZZ
الأحداث الخاصة في جزر أوكلاند/كامبل	ZL9A-ZL9W

* رابطة نيوزيلندا للمرسلات الراديوية (NZART).

** سيستعمل الهواة السابقة ZM بدلاً من ZL للمسابقات والمناسبات الخاصة الأخرى.

نيكاراغوا

محطات الهواة: YN متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو 3 أحرف

أرقام تشير إلى المناطق:

- 1 - ماناغوا
- 2 - غرانادا
- 3 - ليون
- 4 - زيلايا
- 5 - كارازو وريفاس
- 6 - تشينانديغا
- 7 - ماسايا
- 8 - إستيلي ومدريز ونوبيا سيغوفيا
- 9 - ماتاغالبا وجينوتيجا وبواكو وتشونتاليس وريو سان خوان

جمهورية النيجر

محطات الهواة والمحطات التجريبية: 5U2-5U9 متبوعاً بالحرف V وبحرف واحد أو حرفين عندما تعمل المحطات كمحطات ثابتة، تكون رموزها الدليلية للنداء متبوعة بحرف "F". عندما تعمل المحطات كمحطات متنقلة، تكون رموزها الدليلية للنداء متبوعة بأحرف "MOB".

جمهورية نيجيريا الاتحادية

محطات الهواة: 5N متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبثلاثة أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق:

- 0 - ولاية لاغوس وإقليم العاصمة الاتحادية
- 1 - ولايات أوغون وأويو وأوندو وإكيتي
- 2 - ولايات أوسون وكوارا وكوجي والنيجر
- 3 - ولايات أودو ودلتا وبايلسا وأنامبرا
- 4 - ولايات إنوغو وأبيا وإبوني وريفز
- 5 - ولايات إمو وأكوا إبوم وكروس ريفر
- 6 - ولايات بينو وبلاتو وناساراوا وتارابا
- 7 - ولايات بوشي وغومي وأداماوا وبورنو
- 8 - ولايات جيغاوا وكانو ويوبيه وكاتسينا
- 9 - ولايات زامفارا وسوكوتو وكادونا وكيبه

المحطات التجريبية:

- 5N2XA-5N2ZZ
- 5N3EA-5N3EZ
- 5N4XA-5N4ZZ
- 5N5EA-5N5EZ
- 5N6XA-5N6ZZ
- 5N7EA-5N7EZ
- 5N8XA-5N8ZZ
- 5N9EA-5N9EZ

نيوي

محطات الهواة: ZK2 متبوعاً بحرفين

النرويج

JW0AAA-JW9ZZZ	محطات الهواة:
JX0AAA-JX0ZZZ	
LA0AAA-LA9ZZZ	
LB0AAA-LB9ZZZ	
LC0AAA-LC9ZZZ	
LD0AAA-LD9ZZZ	
3Y0AAA-3Y9ZZZ	
LF2AAA-LF9ZZZ	المحطات التجريبية:

سلطنة عُمان

A40AA-A48ZZ	محطات الهواة:
A49AA-A49ZZ	المحطات التجريبية:

جمهورية باكستان الإسلامية

محطات الهواة والمحطات التجريبية: AP2-AP9 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

بابوا غينيا الجديدة

P29BAA-P29BZZ	المحطات الهواة:
P29CAA-P29CZZ	محطات النادي
P29KAA-P29KZZ	رخص مجموعة
P29NAA-P29NZZ	رخصة للمبتدئين
P29RAA-P29RZZ	مكررات
P29ZAA-P29ZZZ	رخصة محدودة

جمهورية باراغواي

محطات الهواة: ZP متبوعاً برقم (1-9 يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو 3 أحرف تميز محطة الراديو (على ألا يكون الحرف

الأول A أو O أو Q)

- الأرقام التي تشير إلى المناطق:
- 1 - إدارتا ألتو وبوكيرون
 - 2 - إدارة الرئيس هابيس
 - 3 - إدارتا كونسيسيون وأمامباي
 - 4 - إدارتا سان بيدرو وكانيندوبي
 - 5 - أسونسيون (العاصمة) - بلدية أسونسيون
 - 6 - إدارات كورديليرا وباراغاري وسينترال
 - 7 - إدارات غوايرا وكاغوازو وكازابا
 - 8 - إدارتا ميسيونيس ونيمبوكو
 - 9 - إدارات إتابوا وألتو بارانيا

ملاحظة: يوزع الرقم 0 لمحطات الهواة خلال المناسبات الخاصة.

بيرو

محطات الهواة: OA متبوعاً برقم (0-9 يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق:

- 0 - أنتاركيتيكا بيرو
- 1 - تومبيس وبيورا ولامبايكي
- 2 - كاجاماركا ولا ليبيرتاد
- 3 - هوانوكو وأنكاش
- 4 - ليما وباسكو خونين

(انظر تابع)

بيرو (تابع)

- 5 - إكا وأياكوتشو وأبوريماك وهوانكافالبيكا
- 6 - أريكيبا وموكيغوا وتاكنا
- 7 - كوزكو وبونو ومادري دي ديوس
- 8 - لوريتو وأوكايالي
- 9 - أمازوناس وسان مارتين

ملاحظة: تُخصص السابقة 4T على أساس مؤقت.

جمهورية الفلبين

- محطات الهواة:
- DU* متبوعاً برقم (9-1) يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف - الفئة A أو B أو C
- DY متبوعاً برقم (9-1) يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف - الفئة D
- DX أو DZ متبوعاً برقم (9-1) يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف - محطات النادي
- * لدى هواة الراديو من الفئة A إمكانية تغيير السابقة DU بالسابقة 4D أو 4E أو 4F.

جمهورية بولندا

- محطات الهواة:
- HF أو SN أو SO أو SP أو SQ أو SZ متبوعاً برقم (9-1) يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن أربع سمات، آخرها حرفاً.
- SO متبوعاً برقم (9-1) يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن أربع سمات، يكون آخرها حرفاً - من أجل هواة الراديو الأجانب الذين يزورون بولندا.
- SR متبوعاً برقم (9-1) يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن أربع سمات، يكون آخرها حرفاً - من أجل محطات الهواة بدون حراسة (الأوتوماتية) (مكررات، منارات، محطات رقمية).
- HF أو SN أو SO أو SP أو SQ أو SZ متبوعاً برقم (9-1) يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة أو 0) وبمجموعة سمات (حسب الاقتضاء) - من أجل محطات الأحداث الخاصة أو المحطات التي تعمل خلال مسابقات ومنافسات الهواة (حتى سنة واحدة).

الأرقام التي تشير إلى المقاطعات: 1 - مقاطعة زاكودنيوبومورسكي

- 2 - مقاطعتا بومورسكي وكوجاوسكو-بومورسكي
- 3 - مقاطعتا ويلكوبولسكي ولوبوسكي
- 4 - مقاطعتا وارمينسكو-مازورسكي وبودلاسكي
- 5 - مقاطعة مازوويكي
- 6 - مقاطعتا دولنوسلاسكي وأوبولسكي
- 7 - مقاطعتا لودزكي وسويتوكرزيمسكي
- 8 - مقاطعتا لوبيلسكي وبودكارباكي
- 9 - مقاطعتا سلاسكي ومالوبولسكي

البرتغال

محطات الهواة				
ملاحظة	المنطقة الجغرافية	الفئة	اللاحقة	السابقة
5	4	3	2	1
(2)	البرتغال	-	سمتان إلى 4 سمات	CQ0
(2)	الأزور	-	سمتان إلى 4 سمات	CQ1
(2)	ماديرا	-	سمتان إلى 4 سمات	CQ2
(1)	البرتغال، ماديرا، الأزور	-	سمة واحدة إلى 4 سمات	CRO
-	البرتغال	3	3 أحرف	CR7
-	الأزور	3	3 أحرف	CR8
-	ماديرا	3	3 أحرف	CR9
(3)	البرتغال	-	3 أحرف	CS0

(انظر تابع)

البرتغال (تابع)

(3)	البرتغال	-	3 أحرف	CS1
(3)	ماديرا	-	سمة واحدة إلى 4 سمات	CS3
(3)	الأزور	-	سمة واحدة إلى 4 سمات	CS4
(3)	البرتغال	-	سمة واحدة إلى 4 سمات	CS5
(3)	البرتغال	-	3 أحرف	CS6
-	البرتغال	2	3 أحرف	CS7
-	الأزور	2	3 أحرف	CS8
-	ماديرا	2	3 أحرف	CS9
(3)	البرتغال	A و B	حرفان إلى 3 أحرف	CT1
-	البرتغال	B	حرفان إلى 3 أحرف	CT2
-	ماديرا	A و B و C	حرفان إلى 3 أحرف	CT3
-	البرتغال	A و B	حرفان إلى 3 أحرف	CT4
-	البرتغال	C	3 أحرف	CT5
(3)	البرتغال	-	3 أحرف	CT6
-	البرتغال	1	3 أحرف	CT7
-	الأزور	1	3 أحرف	CT8
-	ماديرا	1	3 أحرف	CT9
-	الأزور (جميع الجزر)	C	3 أحرف	CU0
(3)	الأزور (سانتا ماريا)	A و B	حرفان أو 3 أحرف	CU1
(3)	الأزور (ساو ميغيل)	A و B	حرفان أو 3 أحرف	CU2
5	4	3	2	1
(3)	الأزور (تيرسييرا)	A و B	حرفان أو 3 أحرف	CU3
(3)	الأزور (غراسيوزا)	A و B	حرفان أو 3 أحرف	CU4
(3)	الأزور (ساو خورخي)	A و B	حرفان أو 3 أحرف	CU5
(3)	الأزور (بيكو)	A و B	حرفان أو 3 أحرف	CU6
(3)	الأزور (فايال)	A و B	حرفان أو 3 أحرف	CU7
(3)	الأزور (فلوريس)	A و B	حرفان أو 3 أحرف	CU8
-	الأزور (كورفو)	A و B	حرفان أو 3 أحرف	CU9

(1) الرموز الدليلية للنداء المخصصة لمحطات الهواة التابعة لمنظمات الحماية والإغاثة العامة.

(2) الرموز الدليلية للنداء المخصصة لمحطات الهواة التابعة لرابطات الهواة (مكررات).

(3) الرموز الدليلية للنداء المخصصة لمحطات الهواة التابعة لرابطات الهواة (غير المكررات).

ملاحظة: بالنسبة إلى الرموز الدليلية للمناسبات الخاصة (المسابقات مثلاً) والمحطات التجريبية، سوف تُستعمل السابقات التالية:

- البرتغال: CQ7 و CR5 و CR6 و CS2؛

- الأزور: CQ8 و CR1 و CR2؛

- ماديرا: CQ3 و CQ9 و CR3.

دولة قطر

محطات الهواة: A71AA-A71ZZ

المحطات التجريبية: A73AA-A73ZZ

الجمهورية التركية

محطات الهواة: TA متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

رومانيا

محطات الهواة:

(أ) محطة فردية

YO متبوعاً برقم ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف (على ألا يكون الحرف الأول هو K)

(ب) محطة نادٍ

YO متبوعاً برقم ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف (يكون الحرف الأول هو K)

ملاحظة: يُخصص YP و YQ و YR متبوعاً برقم ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف لمحطات الهواة التي تعمل أثناء المسابقات أو الأحداث الخاصة.

الاتحاد الروسي

محطات الهواة والمحطات التجريبية	
محطات في فئة التأهيل الأولى تعمل بموجب شهادة HAREC	RA0AA – RZ9ZZ UA0AA – UI9ZZ R0AA – R9ZZ* RA0A – RZ9Z** UA0A – UI9Z
محطات في فئة التأهيل الثانية تعمل بموجب شهادة HAREC	R0AAA – R9ZZZ RA0AAA – RZ9ZZZ UA0AAA – UA9ZZZ
محطات في فئة التأهيل الثالثة تعمل بموجب شهادة ARNEC (رخصة للمبتدئين)	UB0AAA – UD9ZZZ UF0AAA – UG9ZZZ
محطات في فئة التأهيل الرابعة (مستوى أولي)	UE0AAA – UE9ZZZ UH0AAA – UI9ZZZ
مكررات	RR0AA – RR9ZZ RR0AAA – RR9ZZZ
منارات	RB0AA – RB9ZZ
محطات خدمة الهواة الساتلية	RS0S – RS9S RS10S – RS99S
استخدام مؤقت في ظروف خاصة	R0AAAA – R9ZZZZ R00AAA – R99ZZZ R000A – R999Z R000AA – R999ZZ R0000A – R9999Z RA00A – RZ99Z RA00AA – RZ99ZZ RA00AAA – RZ99ZZZ RA000A – RZ999Z RA000AA – RZ999ZZ
محطات تشارك في جولات داخلية للمسابقات	R0A – R9Z R00A – R99Z R00AA – R99ZZ***

* شريطة استخدام محطة الهواة لفترة لا تقل عن 25 سنة تقويمية.

** شريطة المشاركة على مدى الخمس سنوات الماضية في ما لا يقل عن عشر مسابقات دولية أو جميع مسابقات الاتصالات اللاسلكية الروسية.

*** باستثناء الرموز الدليلية للنداء في السلسلة R00SP - R99SP المخصصة حصرياً لمحطات الهواة للبعثات القطبية التي تعمل في جليد المحيط المتجمد الشمالي.

جمهورية رواندا

9X5AA-9X5ZZ

محطات الهواة:

دولة ساموا المستقلة

محطات الهواة: 5W متبوعاً برقم وحرفين

جمهورية سان مارينو

محطات الهواة: T72AA-T72ZZ*

T77AA-T77ZZ**

نادي الراديو: T70A**

نادي الراديو المؤقت: T71CE**

* نطاق الموجات المترية (VHF) وما فوق نطاق الموجات المترية.

** جميع النطاقات.

جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية

محطات الهواة: S92AA-S92ZZ

المملكة العربية السعودية

محطات الهواة والمحطات التجريبية: 7Z متبوعاً برقم وحرفين

جمهورية السنغال

محطات الهواة: 6W1AA-6W1ZZ

المحطات التجريبية: 6V3AA-6V3ZZ

جمهورية سيشيل

محطات الهواة: S79AAA-S79ZZZ

المحطات التجريبية: S78AA-S78AZ

سيراليون

محطات الهواة: 9L متبوعاً برقم (0-8)، يشير إلى المنطقة أو المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين

الأرقام التي تشير إلى المناطق أو المقاطعات: 0 - زوارق صغيرة وجزر أمام الشواطئ

1 - المنطقة الغربية

2 - المقاطعة الشمالية

3 - المقاطعة الجنوبية

4 - المقاطعة الشرقية

7 - رخصة للمبتدئين

8 - رخصة من الفئة B (VHF/UHF)

ملاحظة: يجب على هواة الراديو الأجانب الذين لديهم رخصة مؤقتة استعمال 9L متبوعاً بشرطة ماثلة (/) ويرمزهم الدليلي للنداء.

جمهورية سنغافورة

محطات الهواة: 9V1AA-9V1ZZ

المحطات التجريبية: 9V2A-9V2ZZ

ملاحظة: يرخص لمحطات الهواة استعمال 9V0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف في المناسبات الخاصة.

سانت مارتن (الجزء الهولندي)

محطات الهواة: PJ7AA-PJ7ZZZ

الجمهورية السلوفاكية

محطات الهواة: OM0AA-OM8ZZZ
OM0A-OM9Z*
OM9AA-OM9ZZ**
OM9AAA-OM9SZZ***

* لمسابقات الهواة الدولية.
** لأغراض غير عادية وفترة استمرار هذه الأغراض فقط.
*** للأجانب الذين يقومون بالإرسال من أراضي الجمهورية السلوفاكية.
المحطات التجريبية: OM9TAA-OM9ZZZ

جمهورية سلوفينيا

محطات الهواة: S5 متبوعاً برقم أو بحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف

جزر سليمان

محطات الهواة والمحطات التجريبية: H44AA-H44ZZ

جمهورية جنوب إفريقيا

محطات الهواة: ZR* أو ZS** أو ZU*** متبوعاً برقم (يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف لتمييز

محطة هواة الراديو
الأرقام التي تشير إلى المقاطعات: 1 - كيب الغربية
2 - كيب الشرقية
3 - كيب الشمالية
4 - فري ستيت
5 - كوازولو-ناتال
6 - غوتونغ، المقاطعة الشمالية الغربية، مبولانغا، المقاطعة الشمالية
7 - ساناي أتناركتيكا
8 - جزيرة ماريون
9 - ناميبيا
0 - مكبرات DIG ولوحات العرض الإلكتروني

* رخصة كاملة باستثناء نطاق الموجات VHF.
** رخصة كاملة.
*** رخصة للمبتدئين.
المحطات التجريبية: ZT متبوعاً برقم وحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف

إسبانيا

محطات الهواة: إحدى المجموعات EA أو EB أو EC متبوعاً برقم (يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها محطة ثابتة أو التي يقيم فيها حامل رخصة محطة متنقلة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف.
يشير الحرف الثاني من المجموعات EA وEB وEC إلى أن المحطات من الفئة A أو B أو C على التوالي.
الرموز الدليلية المؤقتة للنداء: تُستعمل المجموعات ED وEE وEF بدلاً من EA وEB وEC؛ ويدل الحرف الثاني D أو E أو F على نفس ما تدل عليه الأحرف A وB وC (فئة الرخصة).

جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية

محطات الهواة: 4S5 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - الفئة للمبتدئين (VHF فقط)
4S6 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - الفئة للمبتدئين A
4S7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - فئة عامة/متقدمة

(انظر تابع)

جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية (تابع)

- المحطات التجريبية: 4P3 متبوعاً بحرفين
ملاحظات: '1' هواة الراديو المحليين الذين حصلوا على رخصة من خلال تقديم رخص صادرة عن إدارات أجنبية، سيستعملون 4S7 متبوعاً بثلاثة أحرف على أن يكون الحرف الأخير هو R.
'2' سيستعمل هواة الراديو الزوار 4S7 متبوعاً بالرمز الدليلي لوطنهم.
'3' هواة الراديو الأجانب من الإدارات التي أبرمت اتفاقات متبادلة، سيستعملون 4S7 متبوعاً بثلاثة أحرف على أن يكون الحرف الأخير هو G.

جمهورية سورينام

محطات الهواة والمحطات التجريبية: PZ متبوعاً برقم (2-9) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

السويد

محطات الهواة: SA أو SI أو SJ أو SK أو SL أو SM (باستثناء 7S أو 8S) متبوعاً برقم وبحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف SH متبوعاً برقم وبثلاثة أحرف

الاتحاد السويدي

محطات الهواة: HB9 أو HB3* متبوعاً بأربع سمات، يكون آخرها حرفاً
* رخصة للمبتدئين.

الجمهورية العربية السورية

محطات الهواة والمحطات التجريبية: YK متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف
الأرقام التي تشير إلى المناطق:
1 - المنطقة الجنوبية
2 - المنطقة الشمالية
3 - المنطقة الشرقية
4 - المنطقة الغربية
8 - منارات
9 - مجموعات هواة الراديو الأجانب
0 - محطات النادي

- ملاحظات: '1' سيستعمل هواة الراديو الأجانب الفرديين YK متبوعاً بشرطة مائلة (/) والرمز الدليلي لوطنهم.
'2' سيستعمل هواة الراديو 6C متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف في الأحداث الخاصة فقط.

جمهورية تنزانيا المتحدة

محطات الهواة: 5H3AA-5H3ZZ - البر الرئيسي
5H1AA-5H1ZZ - زنجبار

تايلاند

محطات الهواة: E2 أو HS متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو 3 أحرف
الأرقام التي تشير إلى المناطق:
0، 1 - Bangkok, Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Angthong, Saraburi, Lop Buri, Sing Buri, Chainat
2 - Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Trat, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Srakaew
3 - Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani, Yasothon, Amnat Chareon
4 - Khon Kaen, Loei, Nong Khai, Udon Thani, Maha Sarakham, Kalasin, Sakon Nakhon, Mukdahan, Nakhon Phanom, Roi Et, Nong Bua Lum Phu

(انظر تابع)

تايلاند (تابع)

Mae Hong Son, Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Phrae, Uttaradit, Nan, Chiang Rai, Phayao – 5

Nakhon Sawan, Uthai Thani, Kamphaeng Phet, Tak, Phichit, Sukhothai, Phitsanulok, – 6

Phetchabun

Ratchaburi, Samut Sokhon, Samut Songkhram, Nakhon Pathom, Suphan Buri, Kanchanaburi, – 7

Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan

Nakhon Si Thammarat, Krabi, Phangnga, Ranong, Surat Thani, Chumphon, Phuket – 8

Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Trang, Phatthalung, Satun – 9

E22AAA-E22AZZ

المحطات التجريبية:

مملكة تونغنا

A35 متبوعاً بحرفين

محطات الهواة:

A35 متبوعاً بثلاثة أحرف، على أن يكون الحرف الأول X

المحطات التجريبية:

ترينيداد وتوباغو

9Y4AA-9Y4ZZ

محطات الهواة والمحطات التجريبية:

تونس

3V8AA-3V8ZZ

محطات الهواة:

TS8AA-TS8ZZ

المحطات التجريبية:

توفالو

T20AA-T29ZZ

محطات الهواة:

T22AA-T29ZZ

المحطات التجريبية:

جمهورية أوغندا

5X5AA-5X5ZZ

محطات الهواة:

أوكرانيا

محطات الهواة والمحطات التجريبية: UR أو US أو UT أو UU أو UV أو UW أو UX أو UY أو UZ أو EM أو EN أو EO متبوعاً برقم (0-9) وبحرفين أو 3 أحرف

الإمارات العربية المتحدة

A61 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

محطات الهواة:

A62 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

المحطات التجريبية:

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

محطات الهواة والمحطات التجريبية	
شكل الرمز الدليلي للنداء	نوع الرخصة
G متبوعاً برقم (0-8) وبحرفين أو 3 أحرف	كاملة/متقدمة/خاصة بالنادي ⁽¹⁾ ، ⁽²⁾
M متبوعاً برقم (0، 1، 5) وبثلاثة أحرف	
2E متبوعاً برقم (0، 1) وبثلاثة أحرف	متوسطة ⁽³⁾
M3 متبوعاً بثلاثة أحرف	مؤسسية ⁽¹⁾

(انظر تابع)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (تابع)

محطات مكررات	GB3 متبوعاً بحرفين
محطات منارات	GB3 متبوعاً بثلاثة أحرف
محطات عقدة رزم البيانات	GB7 متبوعاً بحرفين
محطات صندوق بريد رزم البيانات	GB7 متبوعاً بثلاثة أحرف
محطات بوابة النظام الأوتوماتي للإبلاغ عن الموقع	MB7U متبوعاً بحرفين
محطات (بدون حراسة) بوابة الإنترنت المفردة	MB7I متبوعاً بحرفين
محطات للأحداث الخاصة (مؤقتة)	GB متبوعاً برقم (0-2، 4-6، 8) وبحرفين أو 3 أحرف
خاصة - محطات للأحداث الخاصة (مؤقتة)	GB متبوعاً برقمين أو 3 أرقام (0-9) وبحرفين أو 3 أحرف
محطات للمسابقات الخاصة	G متبوعاً برقم (0-9) وبحرف واحد M متبوعاً برقم (0-9) وبحرف واحد
أنغويلا	VP2E متبوعاً بحرفين
مونتسرات	VP2M متبوعاً بحرفين
الجزر العذراء البريطانية	VP2V متبوعاً بحرفين
جزر تركس وكايكوس	VP5 متبوعاً بثلاثة أحرف
جزر بيتكيرن والجزر التابعة لها (جزر هندرسون ودوسي وأوينو)	VP6 متبوعاً بثلاثة أحرف
جزر فوكلاند (مالفيناس) والجزر التابعة لها (جزيرة جورجيا الجنوبية وجزيرة ساندويتش الجنوبية) الأراضي القطبية	VP8 متبوعاً بثلاثة أحرف - رخصة كاملة VP8 متبوعاً بأربعة أحرف - رخصة خاصة (144-146 MHz للاستعمال المحلي فقط، بدون فحص)
برمودا	VP9 متبوعاً بثلاثة أحرف
جزر تركس وكايكوس	VQ5 متبوعاً بثلاثة أحرف
جزر كايمان	VQ6 متبوعاً بثلاثة أحرف
إقليم المحيط الهندي البريطاني (BIOT) (ديغو غارسيا وأرخيبيل شاغوس)	VQ9 متبوعاً بثلاثة أحرف
جبل طارق	ZB0 أو ZB2 أو ZB3 متبوعاً بثلاثة أحرف
القواعد ذات السيادة البريطانية، قبرص (أكروتيري ودكليا)	ZC4 متبوعاً بثلاثة أحرف
سانت هيلانة	ZD7 متبوعاً بحرف واحد إلى ثلاثة أحرف
جزيرة أسانسيون	ZD8 متبوعاً بحرف واحد إلى ثلاثة أحرف
تريستان دا كونا وجزيرة غوف	ZD9 متبوعاً بحرف واحد إلى ثلاثة أحرف
جزر كايمان - جزيرة كايمان الكبرى	ZF1 أو ZF2 متبوعاً بثلاثة أحرف
جزر كايمان - جزيرة كايمان الصغرى	ZF8 متبوعاً بثلاثة أحرف
جزر كايمان - كايمان براك	ZF9 متبوعاً بثلاثة أحرف

(1) عند تواجد عنوان المحطة الرئيسية لحامل الرخصة أو عنوان محطة مسابقة خاصة في الموقع الوارد أدناه وتشغيله من ذلك العنوان، يُعدّل الرمز الدليلي للنداء

بإدراج حرف بعد السمة الأولى من الرموز الدليلية للنداء المبينة في الجدول أعلاه وفقاً للقائمة الواردة فيما يلي:

لا شيء - إنكلترا

U - غيرنسي

D - جزيرة أيل أوف مان

J - جيرسي

I - أيرلندا الشمالية

M - اسكتلندا

W - ويلز

(انظر تابع)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (تابع)

(2) عند صدور رمز دليلي للنداء خاص بالنادي في المواقع المبينة أدناه، يُعدّل الرمز الدليلي للنداء بإدراج حرف بعد السمة الأولى من الرموز الدليلية للنداء المبينة في الجدول أعلاه وفقاً للقائمة على النحو الموصوف أدناه:

- X - إنكلترا
- P - غيرنسي
- T - جزيرة أيل أوف مان
- H - جيرسي
- N - أيرلندا الشمالية
- S - اسكتلندا
- C - ويلز

(3) عند تواجد عنوان المحطة الرئيسية لحامل الرخصة في الموقع المبين في الملاحظة 1) وتشغيله من ذلك العنوان، يُعدّل الرمز الدليلي للنداء بالاستعاضة عن السمة الثانية في الرموز الدليلية للنداء المبينة في الجدول أعلاه وفقاً للقائمة على النحو المبين في الملاحظة 1)، شريطة ألا تتم الاستعاضة إذا كان الموقع في إنكلترا.

الولايات المتحدة الأمريكية

محطات الهواة	
باستثناء حرف X بعد الرقم	K0A-K9Z N0A-N9Z W0A-W9Z
	K0AA-K9ZZ N0AA-N9ZZ W0AA-W9ZZ
	AA0A-AL9ZZ KA0A-KZ9ZZ NA0A-NZ9ZZ WA0A-WZ9ZZ
باستثناء حرف X بعد الرقم	KA0AAA-KZ9ZZ WA0AAA-WZ9ZZ
المحطات التجريبية	
	AA2XAA-AE9XZZ AL2XAA-AL9XZZ KA2XAA-KZ9XZZ WA2XAA-WZ9XZZ

جمهورية أوروغواي الشرقية

محطات الهواة: CX متبوعاً برقم (9-1) ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف، حيث يشير الحرف الأول إلى الإدارة التي تقع فيها المحطة

المحطات التجريبية: CV أو CW أو CX متبوعاً برقم (9-1) ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

جمهورية فانواتو

محطات الهواة: YJ8 متبوعاً بحرفين (عادة ما تكون الأحرف الأولى لهاوي الراديو المرخص له)

YJ8N* متبوعاً بحرفين

YJ8V** متبوعاً بحرفين

* من أجل محطات الهواة التي يشغلها مبتدئون.

** من أجل محطات الهواة لحاملي رخص مقبدة (VHF).

دولة مدينة الفاتيكان

محطات الهواة: HV متبوعاً برقم أو بحرفين

جمهورية فنزويلا البوليفارية

محطات الهواة: YV أو XY أو 4M متبوعاً برقم و3 أحرف

جمهورية فيتنام الاشتراكية

محطات الهواة: XV أو 3W متبوعاً برقم (2-9، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد إلى 4 أحرف

جمهورية زامبيا

محطات الهواة: 9J2 متبوعاً بسمتين، يكون آخرها حرفاً

جمهورية زمبابوي

محطات الهواة: Z21AA-Z29ZZ

التعديلات

الإدارة	النشرة التشغيلية رقم	التعديل رقم
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30